

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/cyfrowy-miernik-cegowy-ht208a-p-9470.html>

Cyfrowy miernik cęgowy HT208A

Cena brutto	190,00 zł
Cena netto	154,47 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HT208A
Kod EAN	5907489607704

Opis produktu

Cyfrowy miernik cęgowy HT208A

HT208A to praktyczne urządzenie, za pomocą którego możesz sprawdzić wartość różnych parametrów, na przykład, napięcie oraz natężenie AC, opór, temperaturę, prąd rozruchowy i wiele innych. Produkt zapewnia precyzyjny pomiar, którego wyniki są następnie wyświetlane na ekranie LCD. HT208A posiada też latarkę, która umożliwia wygodną pracę w ciemnych pomieszczeniach.

charakterystyka:

- producent: Habotest
- model: HT208A
- napięcie DC: 6V/60V/600V/1000V $\pm(1\%+3)$
- napięcie AC: 6V/60V/600V/750V $\pm(1.2\%+3)$
- natężenie AC: 60A/600A/1000A $\pm(3.0\%+5)$
- opór: 600 Ω /6k Ω /60k Ω /600k Ω /6M Ω /60M Ω $\pm(1.0\%+3)$
- pojemność: 10nF/100nF/1 μ F/10 μ F/100 μ F/1mF/10mF $\pm(4.0\%+3)$, 100mF $\pm(5.0\%+5)$
- częstotliwość: 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz $\pm(1.0\%+3)$
- współczynnik wypełnienia: 1%~99% $\pm(1.0\%+2)$
- temperatura: -40°C~1000°C $\pm(1.0\%+3)$
- liczba zliczeń: 6000
- wybór zakresów (automatyczny/ręczny)
- badanie ciągłości: tak, alarm dźwiękowy i świetlny
- testowanie diod
- przechowywanie danych
- NCV: tak, alarm dźwiękowy i świetlny
- podświetlenie
- latarka
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- automatyczne wyłączanie
- prawdziwa wartość RMS
- MAX/MIN
- zasilanie: 2x bateria AA (zestawie)
- waga: ok. 380g
- wymiary: 240 x 85 x 40mm
- szerokość szczęk: 44 mm
- bezpieczeństwo: EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V

[manual - instrukcja obsługi HT208A](#)

Urządzenie wielofunkcyjne

Cyfrowy miernik cęgowy wykorzystasz w wielu sytuacjach. Za jego pomocą sprawdzisz wartość napięcia AC, oporu, pojemności, temperatury, częstotliwości, NCV, itp. Możesz też skontrolować ciągłość i prawdziwą wartość RMS.

Bezpieczne użytkowanie

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby korzystanie z niego było w pełni bezpieczne. Możesz, na przykład, wykryć napięcie bezdotykowo, dzięki sensorom NCV. Szczęki miernika, dzięki maksymalnej szerokości 40 mm pozwalają wygodnie dokonać pomiaru bez uszkodzenia obwodu. Funkcja latarki zapewnia wygodną i bezpieczną pracę w ciemnych pomieszczeniach.

Dodatkowe funkcje

Po otrzymaniu sygnału elektromagnetycznego czujnik NCV wyśle alarm dźwiękowy, a w przypadku wysokiej wartości napięcia lub natężenia prądu, kolor ekranu LCD zmieni się na pomarańczowo. Co więcej, urządzenie wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać energię, jeśli w ciągu 15 min nie zostanie wykonana żadna czynność.

zdjęcia: