Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:58

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/cyfrowy-miernik-cegowy-ht208a-p-9470.html



Cyfrowy miernik cęgowy HT208A

Cena brutto	**190,00 zł**
Cena netto	**154,47 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**HT208A**
Kod EAN	**5907489607704**
Producent	**Habotest**

Opis produktu

Cyfrowy miernik cęgowy HT208A

HT208A to praktyczne urządzenie, za pomocą którego możesz sprawdzić wartość różnych parametrów, na przykład, napięcie oraz natężenie AC, opór, temperaturę, prąd rozruchowy i wiele innych. Produkt zapewnia precyzyjny pomiar, którego wyniki są następnie wyświetlane na ekranie LCD. HT208A posiada też latarkę, która umożliwia wygodną pracę w ciemnych pomieszczeniach.

charakterystyka:

- producent: Habotest
- model: HT208A
- napięcie DC: 6V/60V/600V/1000V ±(1%+3)
- napięcie AC: 6V/60V/600V/750V ±(1.2%+3)
- natężenie AC: 60A/600A/1000A ±(3.0%+5)
- opór: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(1.0%+3)
- pojemność: 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF ±(4.0%+3), 100mF ±(5.0%+5)
- częstotliwość: 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz ±(1.0%+3)
- współczynnik wypełnienia: 1%~99% ±(1.0%+2)
- temperatura: -40°C~1000°C ±(1.0%+3)
- liczba zliczeń: 6000
- wybór zakresów (automatyczny/ręczny)
- badanie ciągłości: tak, alarm dźwiękowy i świetlny
- testowanie diod
- przechowywanie danych
- NCV: tak, alarm dźwiękowy i świetlny
- podświetlenie
- latarka
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- automatyczne wyłączanie
- prawdziwa wartość RMS
- MAX/MIN
- zasilanie: 2x bateria AA (zestawie)
- waga: ok. 380g
- wymiary: 240 x 85 x 40mm
- szerokość szczęk: 44 mm
- bezpieczeństwo: EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 1000V, CATIV 600V

manual - instrukcja obsługi HT208A

Urządzenie wielofunkcyjne

Cyfrowy miernik cęgowy wykorzystasz w wielu sytuacjach. Za jego pomocą sprawdzisz wartość napięcia AC, oporu, pojemności, temperatury, częstotliwości, NCV, itp. Możesz też skontrolować ciągłość i prawdziwą wartość RMS.

Bezpieczne użytkowanie

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby korzystanie z niego było w pełni bezpieczne. Możesz, na przykład, wykryć napięcie bezdotykowo, dzięki sensorom NCV. Szczęki miernika, dzięki maksymalnej szerokości 40 mm pozwalają wygodnie dokonać pomiaru bez uszkodzenia obwodu. Funkcja latarki zapewnia wygodną i bezpieczną pracę w ciemnych pomieszczeniach.

Dodatkowe funkcje

Po otrzymaniu sygnału elektromagnetycznego czujnik NCV wyśle alarm dźwiękowy, a w przypadku wysokiej wartości napięcia lub natężenia prądu, kolor ekranu LCD zmieni się na pomarańczowo. Co więcej, urządzenie wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać energię, jeśli w ciągu 15 min nie zostanie wykonana żadna czynność.

zdjęcia: