Dane aktualne na dzień: 11-06-2025 00:49

Link do produktu: https://www.gotronik.pl/sterownik-lan-do-modulow-z-przekaznikami-16-wyjsc-p-8408.html

Sterownik LAN do modułów z przekaźnikami 16 wyjść

Cena brutto	**75,00 zł**
Cena netto	**60,98 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**RBS-061**
Producent	**mini moduły**

Opis produktu

Sterownik LAN do modułów z przekaźnikami 16 wyjść

Moduł przeznaczony do sterowania modułem z przekaźnikami z pomocą LAN. Nie jest wymagane posiadanie dodatkowej aplikacji. Sterowanie odbywa się bezpośrednio z interfejsu sieciowego. Moduł jest kompatybilny z płytką 8 przekaźnikową. Dostęp możliwy jest przez wstępnie ustawione IP (domyślnie) które można podczas użytkowania zmienić. Zasilanie 5V. Układ obsługuje TCP oraz UDP. Niewielkie wymiary oraz możliwość bezpośredniego podłączenia do moduł sprawia że w prosty sposób użytkownik może poszerzyć funkcjonalność modułu przekaźnikowego i sterować go zdalnie.

Moduł sterowania przekaźnikami przez LAN 16 wyjść

dane techniczne:

- moduł LAN z 16 wyjściami do sterowania przekaźnikami
- żadna aplikacja dodatkowa nie jest wymagana
- sterowanie bezpośrednio przez interfejs sieciowy
- moduł kompatybilny z płytką z 8 przekaźnikami (5V)
- UWAGA! Moduł z 16 przekaźnikami ma inaczej podłączone złącze
- dostęp przez wstępnie ustawione IP 192.168.1.4/30000
- zasilanie: 5V DC
- obsługa TCP/UDP
- wymiary: 48 x 47 x 10 mm

Instrukcja:

1. Ustaw IP
2. Domyślny IP 192.168.1.4 Port: 30000
3. Otwórz przeglądarkę i wprowadź: 192.168.1.4/30000.
4. Wejdź do interfejsu sterowania
Sterowanie przekaźnikiem HTTP:
Przekaźnik 1-8Bit:
https: // IP / Port / 00: Przekaźnik-01 WYŁ.
Https: // IP / Port / 01: Przekaźnik-01 WŁ.
Https: // IP / Port / 02: Relay-02 OFF

https: // IP / Port / 03: Relay-02 ON
https: // IP / Port / 04: Relay-03 OFF
https: // IP / Port / 05: Relay-03 ON
https: // IP / Port / 06: Relay-04 OFF
https: // IP / Port / 07: Relay-04 ON
https: // IP / Port / 08: Relay-05 OFF
https: // IP / Port / 09: Relay-05 ON
https: // IP / Port / 10: Relay-06 OFF
https: // IP / Port / 11: Relay-06 ON
https: // IP / Port / 12: Relay-07 OFF
https: // IP / Port / 13: Relay-07 ON
https: // IP / Port / 14: Relay-08 OFF
https: // IP / Port / 15: Relay-08 ON
https: // IP / Port / 16: Relay-09 OFF
https: // IP / Port / 17: Relay-09 ON
https: // IP / Port / 18: Relay-10 OFF
https: // IP / Port / 19: Relay-10 ON
https: // IP / Port / 20: Relay-11 OFF
https: // IP / Port / 21: Relay- 11 WŁ
https: // IP / Port / 22: Relay-12 OFF
https: // IP / Port / 23: Relay-12 ON
https: // IP / Port / 24: Relay-13 OFF
https: // IP / Port / 25: Relay-13 ON
https: // IP / Port / 26: Relay-14 OFF
https: // IP / Port / 27: Relay-14 ON
https: // IP / Port / 28: Relay-15 OFF
https: // IP / Port / 29: Relay-15 ON
https: // IP / Port / 30: Relay-16 OFF
https: // IP / Port / 31: Relay-16 ON

Podgląd statusu przekaźnika

https: // IP / Port / 99: Aktualny stan we / wy sprzężenia zwrotnego przez 16 ACSII. MSB jest pierwszym bitem, a LSB 16 bitem. Np .: Powrót 1111000011110000 Oznacza to, że przekaźnik 1-4 jest włączony, przekaźnik 5-8 jest wyłączony, przekaźnik 9-12 jest włączony, przekaźnik 13-16 jest wyłączony.

Zmień adres IP

https: // IP / Port / 41: Podczas modyfikowania IP, Relay-01 nie może być 0, Relay-01 ~ 04 wszystkie nie mogą być większe niż 255 Port nie może być 0.

Przywrócenie ustawień domyślnych

Dioda LED mignie raz, gdy jest zwarty naciśnij przycisk.
Przytrzymaj przycisk i nie zwalniaj, dopóki dioda LED się nie zaświeci, a następnie zwolnij przycisk, dioda zgaśnie, co oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych. IP 192.168.1.4 i Port 30000

zdjęcia: