

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/hdg3023c-generator-funkcyjny-25mhz-trzykanałowy-lcd-tft-4-3-300msas-16bit-p-9947.html>



## HDG3023C generator funkcyjny 25MHz trzykanałowy LCD TFT 4,3" 300MSa/s 16bit

Cena brutto	<b>1 299,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 056,10 zł</b>
Cena poprzednia	<b>1 599,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>HDG3023C</b>
Producent	<b>Hantek</b>

### Opis produktu

HDG3023C generator funkcyjny 2 x 25MHz + CH3

Seria generatorów funkcyjnych **HDG3000C** Kanały wyjściowe CH1 i CH2 to rozwinięcie konstrukcji HDG3000B poprzez dodanie trzeciego kanału wyjściowego CH3. generatorów HDG3000C na panelu przednim są niezależne i oferują najwyższe parametry wyjściowe. CH3 czyli trzeci niezależny kanał wyjściowy charakteryzuje się mniej wyśrubowanymi parametrami, jednak wciąż wystarczającymi dla większości popularnych zastosowań.

Jak wypadają oferowane generatory funkcyjne z serii HDG3000C Hantek na tle podobnych konstrukcji konkurencyjnych firm? Warto zaznaczyć że cena generatorów HDG3000C jest zbliżona do popularnych generatorów FY6600/FY6800/FY6900. Jednak generator HDG3000C to profesjonalna konstrukcja charakteryzująca się lepszymi parametrami technicznymi i wykonaniem. Wszystkie produkty Hantek charakteryzują się bardzo atrakcyjnym i korzystnym stosunkiem możliwości do ceny. Dlatego też często sprzęt pomiarowy Hantek z powodzeniem można konkurować z produktami Rgöl, Siglent SDG1025, Unit, Owon.

HDG3000C to seria trójkanałowych generatorów funkcyjnych działających w oparciu o bezpośrednią syntezę częstotliwości DDS. Dzięki temu mamy generator funkcyjny z trzema niezależnymi kanałami wyjściowymi CH1, CH2 i CH3. Generatory HDG3000C charakteryzują się dobrymi parametrami wyjściowymi i funkcjonalnością oferowaną w bardzo atrakcyjnej cenie. Jak przystało na generator funkcyjny umożliwia on generację podstawowych przebiegów takich jak: sinusoidalny, prostokątny, trójkątny, piłokształtny, i przebieg arbitralny. Dodatkowo generator umożliwia modulację częstotliwości FM lub amplitudową AM przebiegu wyjściowego, a także PM, ASK, FSK i PSK, BPSK, QPSK, 3 FSK, 4 FSK, OSK i PWM. Przebieg arbitralny jest to taki przebieg który sami możemy zdefiniować - narysować. Dwa niezależne wyjścia generatora umożliwiają nam przykładowo generację na wyjściu CH1 przebiegu sinusoidy o częstotliwości 1kHz i amplitudzie 5,55V. Natomiast w tym samym czasie na wyjściu CH2 możemy generować inny przebieg: np. prostokąt o częstotliwości 1,54MHz i amplitudzie 1,31V. Generator posiada funkcję przemiataania częstotliwości (z ang. SWEEP): czyli ustawiamy  $f_d$  częstotliwość dolną i  $f_g$  częstotliwość górną. Generator HDG3000C w zdefiniowanym czasie będzie przemiatał pomiędzy ustawionymi dwoma wartościami częstotliwości  $f_d$  i  $f_g$  w określonym przez użytkownika czasie w sposób liniowy lub logarytmiczny. Generatory z serii HDG3000 posiadają dodatkowo wbudowany licznik i miernik częstotliwości 80MHz. Wbudowany interfejs komunikacyjny USB w generatorze funkcyjnym i oprogramowanie PC dla systemu WIN pozwalają na sterowanie jego pracą zwiększając tylko komfort pracy.

Dzięki kolorowemu wyświetlaczowi wszystkie zadane parametry wyjściowe są widoczne na ekranie generatora. Obsługa i sterowanie funkcjami generatorów z serii HDG3000C hantek jest bardzo proste i intuicyjne.

---

## prezentacja video:

HDG3000C ustawia generator przebiegów arbitralnych, generator impulsów, generator funkcyjny, generator harmoniczných, miernik częstotliwości 5 funkcji w jednym. Wykorzystuje technologię DDS (Direct Digital Synthesizer) i może generować stabilny, czysty i pozbawiony zniekształceń sygnał wyjściowy. Humanizowany interfejs i układ klawiatury zapewniają użytkownikom niezwykle wrażenia. Bogate interfejsy konfiguracyjne umożliwiają łatwe sterowanie komputerem instrumentu, co zapewnia użytkownikom więcej rozwiązań pomiarowych.

## dane techniczne:

- generator funkcyjny **HDG3023C 25MHz** produkcji Hantek
- **trójkanałowy generator funkcyjny** - trzykanałowy generator funkcyjny
  - ▶ generacja przebiegów w oparciu o cyfrową syntezę częstotliwości DDS
- kanał CH1, CH2, CH3 mogą generować niezależne przebiegi elektryczne
  - ▶ możliwość zdefiniowania przesunięcia fazowego pomiędzy CH1 i CH2
- CH1 - wyjście analogowe kanału 1 - front panel przedni
- CH2 - wyjście analogowe kanału 2 - front panel przedni
- CH3 - wyjście analogowe kanału 2 - front panel tylny
- CH1/FSK/Trig/Sync/Ext - panel tylny
- CH2/FSK/Trig/Sync/Ext - panel tylny
- CH3/FSK/Trig/Sync/Ext - panel tylny
- 10MHz In/Out - panel tylny
- Counter 0~3,3V - wejście licznika częstotliwości - panel tylny

### parametry charakteryzujące kanały wyjściowe CH1 i CH2

- długość pamięci przebiegu: **2Mpkt** punktów = 2 miliony punktów
- próbkowanie: **300MSa/s**
- rozdzielczość pionowa: **16bit**

### parametry charakteryzujące kanał wyjściowe CH3

- długość pamięci przebiegu: 8192 punktów = 8k
- próbkowanie: 150MSa/s
- rozdzielczość pionowa: 12bit
- 

- sterowanie funkcjami, parametrami, stawami generatora
  - ▶ ADJ - cyfrowy impulsator do regulacji parametrów, funkcji
  - ▶ klawiatura numeryczna
  - ▶ klawisze funkcyjne
- generator wyposażony w duży kolorowy wyświetlacz LCD TFT
  - ▶ przekątna ekranu **4,3cala**
- zakres generacji przebiegu sinusoidalnego: 0 do 25MHz
  - ▶ regulacja częstotliwości z rozdzielczością (skokiem): 0,000001Hz = 1μHz
- generowane przebiegi: przebiegi: sinusoida, przebieg prostokątny, trójkątny przebieg, impulsy Lorentza, szum biały Gaussa,
- ponad 160 rodzajów dowolnych sygnałów, takich jak wykładniczy wzrost, wykładniczy spadek, sygnał EKG, Gaussian, wektor półdodatni, Lorentz, dwutonowa wieloczęstotliwość, napięcie prądu stałego itp
- modulowane - modulacja sygnału wyjściowego
  - ▶ bogata funkcja modulacji, obsługa **AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK i PSK, BPSK, QPSK, 3 FSK, 4 FSK, OSK i PWM** itp
- zakres regulacji amplitudy wyjściowej: od 2mVpp do **20Vpp**
  - ▶ Vpp = peak-peak wartość między-szczytowa
  - ▶ rozdzielczość regulacji amplitudy: 1mV
- regulacja współczynnika wypełnienia: 0,1% do 99,9%
- trójkąt - regulacja nachylenia zboczny: przebieg piłokształtny
- funkcja przemiatań SWEEP
  - > przemiatań częstotliwością
- wbudowany licznik częstotliwości i częstościomierz do **80MHz**
- interfejsy komunikacyjne:
  - ▶ USB Host
  - ▶ USB Device
- obudowa z możliwością pracy w pozycji poziomej lub pod kątem

## dodatkowe materiały:

---

▶▶▶▶strona producenta: <http://hantek.com/products/detail/18190>

[oprogramowanie sterujące generatorami HDG3000C Hantek](#)  
[SDK generatorHDG3000C Hantek](#)

[manual HDG3000C](#)

[instrukcja HDG3000C](#)

[HDG3000C Quick Guide](#)

[HDG3000C Quick Guide](#)

[lista komend sterujących](#)

#### **zestaw zawiera:**

- generator funkcyjny HDG3023C
- fabryczne świadectwo kalibracji sprawdzenia
- przewód BNC
- przewód BNC-krokodyl x2szt.
- przewód zasilający
- przewód USB
- oryginalny karton

#### **gwarancja**

- 24 miesiące
- firma Gotronik jest bezpośrednim dystrybutorem Hantek na terenie Polski

#### **wybrane funkcje programowalnych generatorów funkcyjnych HDG3000C produkcji Hantek Qingdao**

Generacja p  
rzebi  
egu si  
nusoi  
dalne  
go 25  
MHz

dla pr  
zebie  
gu sin  
usoid  
alneg  
o:

▶  
zakre  
s reg  
ulacji  
częst  
otliwo  
ści:  
1μHz  
~ 25  
MHz

▶ reg  
ulowa  
ne pr  
zesun  
ięcie:  
±5V  
offset  
▶ reg  
ulowa  
na  
faza:  
0° ~  
360°

**Gene  
racja  
prze**

---

**bieg  
u pro  
stok  
ątne  
go 1  
5MH  
z**

dla pr  
zebie  
gu pr  
ostok  
ątne  
go:

►  
zakre  
s reg  
ulacji  
częst  
otliwo  
ści:

1μHz  
~ 15  
MHz

► reg  
ulowa  
ne pr  
zesun  
ięcie:

±5V  
offset

► reg  
ulowa  
na

faza:  
0° ~  
360°

**Gene  
racja  
prze  
bieg  
u trój  
kątn  
ego  
2MH  
z**

dla pr  
zebie  
gu trój  
kątn  
ego:

►  
zakre  
s reg  
ulacji  
częst  
otliwo  
ści:

1μHz  
~  
2MHz

► reg  
ulowa  
ne pr  
zesun  
ięcie:

±5V

---

offset  
► regulowa  
na  
faza:  
0° ~  
360°

160 p  
rzebi  
egów  
arbitr  
alnych

naros  
t exp  
otenc  
jalny,  
opad  
aniee  
kspen  
encjal  
ne, sy  
gnał  
EKG,  
Gauss  
, półw  
ektor,  
Loren  
tz, wi  
eloczn  
ęstotl  
iwości  
owy d  
wuto  
nowy,  
napię  
cie  
prądu  
stałeg  
o i  
inne  
pona  
d 160  
rodzaj  
ów do  
wolny  
ch sy  
gnałó  
w.

modu  
lacja  
przeb  
iegów  
wyjści  
owych

bogat  
e fun  
kcje  
modu  
lacji,  
obsłu  
ga  
AM, D  
SB-  
AM,

---

FM,  
PM,  
ASK,  
FSK i  
PSK,  
BPSK,  
QPSK,  
3  
FSK,  
4  
FSK,  
OSK i  
PWM  
itp.

Burst  
-  
paczk  
i prze  
biegó  
w wyj  
ściow  
ych

Obsłu  
ga ko  
ntroli  
wyjści  
a imp  
ulsow  
ego  
za po  
mocą  
wewn  
ętrzn  
ych, r  
ęczny  
ch lub  
zewn  
ętrzn  
ych  
źróde  
ł wyz  
walan  
ia. Ob  
sługi  
wane  
są  
trzy  
typy i  
mpuls  
ów, w  
tym  
wielo  
cykl,  
cykl n  
iesko  
ńczon  
y i br  
amko  
wany.

wbud  
owan  
y mie  
rnik c  
zęstot  
liwości  
i 80M  
Hz

Przyrząd może mierzyć częstotliwość, okres, cykl pracy, szerokość impulsu do datni ego i ujemnego oraz inne parametry zewnętrznego sygnału wejściowego

#### porównanie parametrów technicznych generatorów funkcyjnych z serii HDG3000C Hantek:

HDG3013C	3CH	15MHz	300MSa/s	16 bitów
HDG3023C	3CH	25MHz	300MSa/s	16 bitów
HDG3043C	3CH	40MHz	300MSa/s	16 bitów
HDG3063C	3CH	60MHz	300MSa/s	16 bitów
HDG3083C	3CH	80MHz	300MSa/s	16 bitów
HDG3103C	3CH	100MHz	300MSa/s	16 bitów

- ✓ Zakres częstotliwości: CH1 i CH2: 1  $\mu$ Hz ~ 100 MHz/80 MHz/60 MHz/40 MHz/25 MHz; CH3: 1  $\mu$ Hz ~ 20 MHz
- ✓ Częstotliwość próbkowania do 300MSa/s, brak zniekształceń przebiegów analogowych
- ✓ 16-bitowa rozdzielczość pionowa zapewnia dokładność amplitudy przebiegu
- ✓ Głębokość przechowywania do 2M zapewnia tworzenie większej liczby cykli przebiegów i lepsze szczegóły przebiegów
- ✓ 4,3-calowy kolorowy ekran TFT LCD, przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika
- ✓ Bogata funkcja modulacji, obsługa AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK i PSK, BPSK, QPSK, 3 FSK, 4 FSK, OSK i PWM itp.
- ✓ Rozdzielczość częstotliwości 1 $\mu$ Hz: gdy impedancja jest wysoka, zakres amplitudy wynosi 2mV ~ 20Vpp. Gdy impedancja wynosi 50  $\Omega$ , zakres amplitudy wynosi 1 mV~10 Vpp
- ✓ Wbudowany miernik częstotliwości o wysokiej rozdzielczości 80 MHz
- ✓ Standardowy interfejs komunikacyjny: przednie USB 2.0 high speed (USB Host) i tylne USB 2.0 full speed (USB Device)
- ✓ Ponad 160 rodzajów dowolnych sygnałów, takich jak wykładniczy wzrost, wykładniczy spadek, sygnał EKG, Gaussian, wektor półdodatni, Lorentz, dwutonowa wieloczęstotliwość, napięcie prądu stałego itp
- ✓ Wbudowana funkcja generatora 16 harmonicznych, wyjście z określoną częstotliwością, amplitudą i fazą harmonicznych, zwykle używane w urządzeniach do wykrywania harmonicznych lub testach urządzeń filtrów harmonicznych.

#### zdjęcia:

## HDG3000C porównanie parametrów technicznych

Model	HDG3103C	HDG3083C	HDG3063C	HDG3000C
Channel	3			
Wavelength	2M			
Frequency range	100MHz	80MHz	60MHz	40MHz
Sampling rate	300MSa/s			
Voltage resolution	16Bits			
Waveform□CH1&CH2□				
Standard waveform output	sine wave, square wave, triangular wave, pulse wave, noise, harmonics			
Arbitrary waveform output	160 kinds of arbitrary waveforms, including exponential rise, exponential fall, ECG signal, frequency, DC voltage, etc			
Frequency property				
Sine wave	1 μHz ~ 100 MHz	1 μHz ~ 80 MHz	1 μHz ~ 60 MHz	1 μHz ~ 40 MHz
Square wave	1 μHz ~ 15 MHz	1 μHz ~ 15 MHz	1 μHz ~ 15 MHz	1 μHz ~ 15 MHz
Pulse wave	1 μHz ~ 15 MHz	1 μHz ~ 15 MHz	1 μHz ~ 15 MHz	1 μHz ~ 15 MHz
Triangle wave	1 μHz ~ 2 MHz	1 μHz ~ 2 MHz	1 μHz ~ 2 MHz	1 μHz ~ 2 MHz
Harmonic	1 μHz ~ 50 MHz	1 μHz ~ 40 MHz	1 μHz ~ 30 MHz	1 μHz ~ 20 MHz
Noise (3 db)	100 MHz bandwidth			
Arbitrary wave	1 μHz ~ 20 MHz	1 μHz ~ 20 MHz	1 μHz ~ 20 MHz	1 μHz ~ 20 MHz
Resolution	1μHz			
Precision	±1ppm, 18~28°C			
Square wave property				
Rise/Fall time	Typical (1kHz, 1Vpp) ≤9ns			
Overshoot	Typical (100kHz, 1Vpp) ≤5%			
Duty cycle	0.001% ~ 99.999%; The range varies with the frequency			
Asymmetry	1% of the period plus 4ns			
Triangular wave property				
Linear	≤ 1% of peak output (typical, 1kHz, 1Vpp, symmetry 100%)			
Symmetry	0% ~ 100%			
Impulse wave property				
Cycle	67ns~1Ms	67ns~1Ms	67ns~1Ms	67ns~1Ms
Pulse	≥16ns	≥16ns	≥16ns	≥16ns
Rise/Fall time	≥9ns (limited by current frequency setting and pulse width setting)			
Overshoot	Typical (1kHz, 1Vpp) ≤5%			



---

Arbitrary wave property	
Wavelength	2M
Vertical resolution	16 Bits
Sampling rate	1 $\mu$ Sa/s~62.5 MSa /s, 1 $\mu$ Sa/s resolution
Time of rise/fall	Ns of 9 or higher
Overshoot	Typical (1Vpp) ≤5%
Harmonic property	
Harmonic frequency	≤16
Harmonic type	Even harmonics, odd harmonics, all harmonics
Harmonic amplitude	All harmonic amplitude can be set.
Harmonic phase	All harmonic amplitude can be set.
Amplitude property (50 $\Omega$ terminal)	
Amplitude range	≤10MHz: 1mVpp ~ 10Vpp; ≤40MHz: 1mVpp ~ 5.5Vpp; ≤60MHz: 1mVpp ~ 4Vpp; ≤80MHz: 1mVpp ~ 2Vpp; ≤100MHz: 1mVpp ~ 1.5Vpp;
Precision	Typical (1kHz sine wave, 0V offset, > 10mVPP) ± 1% setting value ± 5mVpp
Amplitude flatness (relative to 1kHz sine wave, 1Vpp, 50 $\Omega$ )	≤5MHz: ±0.1dB; ≤15MHz: ±0.2dB; ≤25MHz: ±0.3dB ≤40MHz: ±0.5dB ≤60MHz: ±1.0dB
Unit	Vpp, mVpp, Vrms, dBm(50 $\Omega$ impedance)
Resolution	1mVpp
Offset property (50 $\Omega$ terminal)	
Scope	±5Vpkac+dc
Precision	±(1% of the setting value + 5mV + 1% of the amplitude)
Waveform output	
Impedance	50 $\Omega$
Modulation property	
Modulation type	AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM
AM	
Carrier	Sine wave, square wave, triangular wave, pulse wave, harmonic wave, arbitrary wave (
Modulation source	Internal, external and other channels
Modulation wave	Sine wave, square wave, triangle wave, noise, sampling wave, exp drop, half vector, Lo
Modulation frequency	2MHz~1MHz
Modulation depth	0% ~ 120%
DSB-AM	
Carrier	Sine wave, square wave, triangular wave, pulse wave, harmonic wave, arbitrary wave (
Modulation source	Internal, external and other channels
Modulation wave	Sine wave, square wave, triangle wave, noise, sampling wave, exp drop, half vector, lo

---

Modulation frequency	2MHz~1MHz
Modulation depth	0% ~ 120%
FM	
Carrier	Sine wave, square wave, triangular wave, pulse wave, harmonic wave, arbitrary wave (
Modulation source	Internal, external and other channels
Modulation wave	Sine wave, square wave, triangle wave, noise, sampling wave, exp drop, half vector, lon
Modulation frequency	2MHz~1MHz
PM	
Carrier	Sine wave, square wave, triangular wave, pulse wave, harmonic wave, arbitrary wave (
Modulation source	Internal, external and other channels
Modulation wave	Sine wave, square wave, triangle wave, noise, sampling wave, exp drop, half vector, lon
Modulation frequency	2MHz~1MHz
Phase deviation	0 ° ~ 360 °
ASK	
Carrier	Sine wave, square wave, triangular wave, pulse wave, harmonic wave, arbitrary wave (
Modulation source	Internal and external
Modulation wave	50% duty cycle square wave
Modulation frequency	2MHz~1MHz
FSK	
Carrier	Sine wave, square wave, triangular wave, pulse wave, harmonic wave, arbitrary wave (
Modulation source	Internal and external
Modulation wave	50% duty cycle square wave
Modulation frequency	2MHz~1MHz
PSK	
Carrier	Sine wave, square wave, triangular wave, pulse wave, harmonic wave, arbitrary wave (
Modulation source	Internal and external
Modulation wave	50% duty cycle square wave
Modulation frequency	2MHz~1MHz
BPSK	
Carrier	Sine wave, square wave, triangular wave, pulse wave, harmonic wave, arbitrary wave (
Modulation source	internal
Data source	PN15, PN21, 01, 10
Modulation frequency	2MHz~1MHz
QPSK	
Carrier	Sine wave, square wave, triangular wave, pulse wave, harmonic wave, arbitrary wave (
Modulation source	internal
Data source	PN15, PN21
Modulation frequency	2MHz~1MHz
3FSK	
Carrier	Sine wave, square wave, triangular wave, pulse wave, harmonic wave, arbitrary wave (
Modulation source	internal
Modulation wave	50% duty cycle square wave
Modulation frequency	2MHz~1MHz
4FSK	

---

Carrier	Sine wave, square wave, triangular wave, pulse wave, harmonic wave, arbitrary wave (			
Modulation source	internal			
Modulation wave	50% duty cycle square wave			
Modulation frequency	2MHz~1MHz			
OSK				
Carrier	Sine wave			
Modulation source	Internal, external			
Shock time	8 ns - 4.99975 ms			
Modulation frequency	2MHz~1MHz			
PWM				
Carrier	Square wave			
Modulation source	Internal, external and other channels			
Modulation wave	Sine wave, square wave, triangle wave, noise, sampling wave, exp drop, half vector, Lo			
Modulation frequency	2MHz~50KHz			
Duty cycle deviation	0% ~ 50%			
External modulation input				
Input range	AM, DSB-AM, FM, PM, OSK, PWM: 75mVRMS ~ a 5Vac + dc ASK, FSK, PSK: TTL level			
Input bandwidth	50KHz			
Input impedance	10 KΩ			
Sweep frequency property				
Carrier	Sine wave, square wave, triangular wave, pulse wave, harmonic wave, arbitrary wave (			
Type	Linear			
Direction	Upward			
Frequency sweep time	1ms ~ 50Ks			
Hold/return time	0ms ~ 50Ks			
Trigger source	Internal, external, manual			
Tag	Synchronize the model's falling edge			
Burst property				
Carrier	Sine wave, square wave, triangular wave, pulse wave, harmonic wave, arbitrary wave (			
Carrier frequency	1 μHz ~ 100 MHz	1 μHz ~ 80 MHz	1 μHz ~ 60 MHz	1 μHz ~
Burst counting	1 ~ 2000 000 000			
Start/stop phase	0 ° ~ 360 °			
Internal cycle	2 μs ~ 500 s			
Door control source	External trigger			
Trigger source	Internal, external, manual			
Frequency meter				
Measurement functions	Frequency, period, positive/negative pulse width, duty cycle			
Frequency	1 μHz ~ 80 MHz			
Gate time	10ms~16s			
Input signal range	0 ~ 3.3 V			
Trigger property				
Trigger input				
Level	TTL - compatible			
Slope	Up or down (optional)			

---

Pulse width	>100ns
Trigger output	
Level	TTL - compatible
The pulse width	>60ns
Maximum frequency	1MHz
Reference clock	
External reference input	
Lock range	10 MHz $\pm$ 50 Hz
Level	Low level: 0~400mV, high level: 2.5V~5V
Locking time	
Input impedance	50 $\Omega$ , DC coupling
Internal reference output	
Frequency	10 MHz + 50 Hz
Level	3.3 Vpp
Output impedance (typical value)	50 $\Omega$ , DC coupling
Synchronous output	
Level	TTL - compatible
Impedance	50 $\Omega$ , nominal value
Waveform [CH3]	
Standard waveform output	sine wave, square wave, triangular wave, noise, harmonics, DC
Arbitrary waveform output	160 kinds of arbitrary waveforms, including exponential rise, exponential fall, ECG signal, frequency, DC voltage, etc
Frequency	sine wave [1uHz ~ 20MHz square wave [1uHz ~ 5MHz triangular wave [1 uHz ~ 1 MHz harmonics [1uHz ~ 5MHz Arbitrary waveform [1uHz ~ 15MHz
Precision	$\pm$ 1ppm, 18~28°C
Sampling rate	150MSa/s
Wavelength	8K
Voltage resolution	12bit
Amplitude range	2 mVpp ~ 7 Vpp [High resistance]
Output impedance	50 $\Omega$
General features	
Interface	USB Host, USB Device
Display	4.3-inch color TFT LCD screen
Voltage	100-120VACRMS( $\pm$ 10%), 45Hz to 440Hz, CATII 120-240VACRMS( $\pm$ 10%), 45Hz to 66Hz, CATII
Power	