

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/lutownica-akumulatorowa-8w-ladowanie-usb-grot-b-stozek-p-8987.html>



Lutownica akumulatorowa 8W ładowanie USB - grot B stożek

Cena	120,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LUT-B

Opis produktu

Lutownica akumulatorowa 8W ładowanie USB - grot B stożek

Lutownica akumulatorowa to proste urządzenie umożliwiające lutowanie bez konieczności podłączania źródła napięcia, oraz dostępu do sieci. Idealnie sprawdzi w warunkach warsztatowych. Zasilana z akumulatora Li-Ion o pojemności 1100mAh. W obudowie znajduje się standardowe gniazdo microUSB do podłączenia źródła ładowania. Czerwona dioda informuje o procesie ładowania akumulatora, natomiast dioda w przycisku wskazuje rozgrzewanie się grotu. Prosta w obsłudze – posiada tylko jeden przycisk umożliwiający jej włączenie oraz wyłączenie. Grot lutownicy rozgrzewa się od 200 do 420°C. W skład zestawu wchodzi jeden grot który jest wkręcany w lutownicę. Niewielkie wymiary oraz waga sprawia że urządzenie można zabrać ze sobą wszędzie.

Lutownica akumulatorowa USB bezprzewodowa z wymiennymi grotami, przenośna lutownica

dane techniczne:

- lutownica akumulatorowa - lutownica bezprzewodowa - ładowana z ładowarki USB
 - ▶ pojemność akumulatora: 1100mAh
 - ▶ ładowanie przez micro USB: 5V / 1A ze standardowej ładowarki, powerbank lub komputera
- moc:
 - ▶ standardowych grotów w zestawie 8W
 - ▶ współpraca z opcjonalnymi grotami o mocy: 8W do 15W
 - ▶ obsługa grotów o minimalnej rezystancji: 1,5Ω - 2,1Ω
- temperatura grotu: 200°C - 420°C
 - ▶ czas grzania: 8 - 12 sekund
- dioda informująca o ładowaniu akumulatora
- przycisk włączania/wyłączania lutownicy
- prosta w obsłudze
- wskaźnik rozgrzewania w przycisku
- wkręcany grot do lutownicy
- metalowa - aluminiowa obudowa typu pen

Naciśnij przycisk pięć razy w ciągu 2 sekund, aby uruchomić lutownicę.

Naciśnij przełącznik przez długi czas, aby wytworzyć ciepło i ręcznie regulować temperaturę. Temperatura ustalana jest w zależności od czasu naciśnięcia klawisza.

Długie naciśnięcie przez 10 sekund wyłączy ochronę, za każdym razem, gdy długie naciśnięcie przełącznika nie przekracza 10 sekund, zwolnij przycisk, a następnie naciśnij długo.

- **wymienne opcjonalne grotы lutownicze:**
 - ▶ grotы z interfejsem 510: czyli nakręcane z gwintem M7x0,5mm
 - ▶ grot zintegrowany z grzałką
 - ▶ grotы o zróżnicowanej mocy: **8W** 2,3Ω / **15W** 1,5Ω / **30W** 0,7Ω
im niższa rezystancja grzałki (opór) tym większa moc
 - ▶ grotы o różnych kształtach końcówki lutowniczej:
 - grot B - końcówka stożek
 - grot C - końcówka ścięta
 - grot K - końcówka ostrze

prezentacja video:

Instrukcja obsługi:

1. Dokręć końcówkę lutowniczą grot w gnieździe (odpowiednia szczelność) i naciśnij 5 razy w ciągu 2 sekund (dioda kontrolna miga kilka razy).
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić grzanie grotа. Zwolnij go, aby zakończyć grzanie.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 10 sekund. Bateria aktywuje funkcję zabezpieczenia limitu czasu. Zaleca się naciśnięcie i przytrzymanie przez 7-8 sekund, a następnie naciśnięcie (pętla tej operacji)
4. Wskaźnik naładowania wyświetlania zgodnie z poziomem naładowania akumulatora. Pozostałe światła wskazują, że bateria musi być naładowana, a wskaźnik stanu naładowania zacznie migać. Cztery światła nie migają, co oznacza, że są w pełni naładowane.
5. Całkowite wyłączenie lutownicy: trzeba nacisnąć 5 razy z rzędu.

zestaw zawiera:

- lutownica akumulatorowa -1szt.
- grot B moc 8W 2,3Ω - końcówka stożek -1szt.
- fiolka cyny -1szt.
- przewód microUSB do ładowania -1szt.
- metalowa podstawką pod lutownicę -1szt.
- oryginalny karton - opakowanie -1szt.

gwarancja:

- 24 miesiące
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry, bezpieczniki itp.

zdjęcia produktu: