

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/modul-8-przekaznikow-lan-ethernet-wifi-rs485-modbus-p-8128.html>

Moduł 8 przekaźników LAN Ethernet WiFi RS485 ModBus

Cena brutto	340,00 zł
Cena netto	276,42 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RBS-004
Kod producenta	SR-311-WIFI
Producent	mini moduły

Opis produktu

Moduł 8 przekaźników LAN Ethernet WiFi RS485 ModBus

SR-311-WIFI 8-kanałowy przekaźnik WIFI / przekaźnik RS485, bramka Modbus. Sterowanie poprzez WIFI (protokół ModBus TCP) i RS-485/485 (protokół Modbus RTU) do sterowania załączaniem i wyłączaniem 8 przekaźników, obsługa opóźnień 1-255 sekund, jog, 8 przycisków lokalnych można skonfigurować jako samoblokujące, podążające, jog lub tryb pomiaru ilości cyfrowej. Zapewnia funkcję bramy Modbus TCP / RTU, interfejs RS485 może być łączony kaskadowo z innymi modułami ModBus RTU. Moduł obsługuje polecenia ModBus TCP 01, 02, 03, 05, 06, 15 i 16 i może elastycznie wybierać różne polecenia, aby uzyskać dostęp do stanu przekaźnika i wejścia; w trybie kaskadowym moduł obsługuje konwersję protokołu ModBus TCP / RTU z Interfejs WIFI do 485 i przejść. Możesz użyć narzędzia konfiguracyjnego WIFI, aby zmodyfikować adres modułu, sieć WIFI i inne parametry, a także możesz użyć zworki do zablokowania konfiguracji modułu, aby zapobiec niezgodności, a kod źródłowy narzędzia konfiguracyjnego (zaimplementowany przez wywołanie DLL) . Zapewnij bezpłatny moduł przekaźnika WIFI + oprogramowanie do scentralizowanego sterowania modułem przekaźnika 485.

Moduł 8 przekaźników sterowany przez sieć LAN Ethernet. Moduł obsługuje protokoły TCP, UDP, zdalne sterowanie w chmurze. Możliwe zdalne sterowanie z Windows PC lub Android.

Moduł 8 przekaźników sterowany przez ethernet za pomocą Modbus TCP, WeChat lub poleceniami SR-201. Układ zasilany z 12 lub 24V w zależności od miejsca i sposobu podłączenia źródła zasilania. Złącza ARK (terminal Block do przykręcenia przewodów). Układ posiada 16 przekaźników z diodowym wskaźnikiem załączenia elementu. Możliwość ustawienia opóźnień. W zależności od sposobu sterowania może to być od 1 do 65535 lub 1 do 255s. Układ można łączyć kaskadowo ze sobą. Moduł sterowany za pomocą wbudowanego mikrokontrolera STC. Idealnie nadaje się do zdalnego sterowania, automatyki itp.

dane techniczne:

- moduł z przekaźnikami
- liczba przekaźników: 8
- zasilania: złącz DC JACK 9 -24V DC
- złącze ARK do podłączenia
- złącza terminal block (ARK) do przykręcania przewodów pod wyjścia przekaźników
- złącze ethernet do komunikacji z modułem
- wymiary: 200 x 90 x 30 mm
- komunikacja przez modbus TCP
- obsługuje również SR-201 (TCP i UDP 2 tryby pracy
- polecenie SR-201 może sterować opóźnieniem 1 - 65535s
- polecenia modbus TCP steruje opóźnieniem 1 - 255s

-
- zdalne sterowanie przez WeChat
 - identyfikator urządzenia wiążącego WeChat "cloud remote control"
 - możliwość konfiguracji przez VB, Delphi PC
 - zgodnie z metodą TCP komputer hosta może zarządzać przekaźnikami
 - układ oparty o mikrokontroler STC
 - wbudowane diody LED informujące o załączeniu przekaźnika
 - wskaźnik zasilania
 - przekaźniki SONGLE SRD-12VDC-SL-C
 - maksymalne obciążenie przekaźnika: 10A/250V AC lub 10A/30V DC
 - obudowa do umieszczeniu na szynę DIN TS35

- * dodatkowe informacje: <http://tech.tutuuu.com/sr-311-wifi>
- * oprogramowanie SR-201, manual, źródła: [pobierz](#)
- * youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=0Gnxaf7Dlt0>

program SR-201 do obsługi modułu przekaźnika przez PC:

zdjęcia: