

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/mt-1632-multimetr-peseta-pomiarowa-do-smd-p-7533.html>

MT-1632 multimetr pęseta pomiarowa do SMD

Cena brutto	165,38 zł
Cena netto	134,46 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MT-1632
Producent	Pro'skit

Opis produktu

MT-1632 multimetr pęseta pomiarowa do SMD

Miernik cyfrowy MT-1632 przeznaczony jest do pomiaru pojemności oraz rezystancji. Urządzenie jest w kształcie pincety której końce można zaciskać dokonując pomiar elementów. MT-1632 umożliwia wykonywanie precyzyjnych pomiarów. Końce pęsety zakończone są ostrymi szpilkami o regulowanej długości, które umożliwiają dotarcie do najmniejszych elementów SMD. Urządzenie posiada także funkcję testowania diod oraz ciągłości. Wbudowany wyświetlacz LCD wskazuje mierzoną wartość. Funkcje zmieniają się za pomocą przycisku. Dodatkowo urządzenie posiada zatrzymanie pomiaru (HOLD). Miernik posiada funkcję automatycznego ustawienia zakresu, ale również możemy zmienić go za pomocą przycisku funkcyjnego wybierając interesujący nas zakres. Małe rozmiary oraz waga sprawiają że obsługa jest bardzo prosta i przyjemna.

Miernik cyfrowy w kształcie pincety MT-1632 Pro'sKit do elementów elektronicznych SMD typu pęsta pomiarowa. Miernik do pomiaru elementów SMD montowanych powierzchniowo na płytce drukowanej PCB. Służy do testowania komponentów elektronicznych.

dane techniczne:

- model: MT1632
- tester diod 2,8V (bez obciążenia)
- tester ciągłości do 30Ω (2mA)
- wyświetlacz LCD
- automatyczna/ręczna zmiana zakresu
- przekroczenie zakresu: OL
- sygnalizacja niskiego poziomu baterii:
- liczba pomiarów: 2 razy/sekundę
- automatyczne wyłączenie po 10 minutach bezczynności
- zatrzymanie pomiaru: Data Hold
- temperatura pracy: 10 – 50°C
- wilgotność pracy: 90% RH
- zasilanie: 1 x bateria 3V CR2032
- wymiary: 170 x 32 x 30 mm
- waga: 70g
- wyświetlacz 3 2/3 cyfry o maksymalnym wskazaniu 2999
- zakres automatyczny / ręczny
- specjalny ogranicznik rączki i konstrukcja w kształcie litery V dla lepszego chwytania małych części

- zaprojektowana z połączoną końcówką pęsety, zapewnia precyzyjną i doskonałą czułość dla bardzo dokładnych wyników pomiarowych
 - testy rezystancji, pojemności, diody i ciągłości
 - funkcja zatrzymywania danych i automatycznego wyłączania zasilania
 - komplecie dodatkowa końcówka i futerał plastikowy
- [miernik SMD MT-1632 pęseta - manual](#)

MT-1632 miernik pęseta SMD specyfikacja	
pomiar rezystancji	300Ω / 3kΩ / 30kΩ / 300kΩ / 3MΩ ±(1%rdg+ 2dgt) 30MΩ ±(1.2rd%+3dgt) rozdzielczość minimalna: 0,1Ω
pomiar pojemności	3nF / 30nF / 300nF / 3μF / 30μF ±(2.5%rdg+ 3dgt) 300μF / 3mF / 30mF ±(3%rdg+ 3dgt) rozdzielczość minimalna: 1pF
testowanie diod	napięcie 2,8V
tester ciągłości	prąd testowy : 2mA
akustyczny tester ciągłości „brzęczyk”	dla rezystancji
zasilanie	baterijne 3V CR2032
Auto power off	automatyczny wyłącznik po 1 minutach bezczynności
dodatkowe funkcje	Data Hold - zatrzymanie wskazania na wyświetlaczu LCD Low battery indication - wskaźnik rozładowanej baterii
wymiary	170 x 32 x 30mm
wyposażenie	zapasowy komplet sond pomiarowych plastikowe etui na miernik

zdjęcia produktu: