

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/pts200-precyzyjna-lutownica-cyfrowa-t13-100w-pd30-grot-ts-b2-p-10177.html>



PTS200 precyzyjna lutownica cyfrowa T13 100W PD3.0 + grot TS-B2

Cena brutto	265,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	215,45 zł
------------	------------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	PTS200
------------------	---------------

Opis produktu

PTS200 precyzyjna lutownica cyfrowa T13 100W PD3.0 + grot TS-B2

PTS200 to inteligentna lutownica zasilana interfejsem TYP-C. Może być również zasilana przez zasilacz 5V/12V/20V. Maksymalna moc wyjściowa wynosi 100W, a temperatura jest regulowana w zakresie 50-450°C. Obudowa korpusu jest wykonana z metalu CNC i jest mocowana za pomocą precyzyjnych gwintów bez śrub.

dane techniczne:

- ekran OLED o przekątnej 0,96 cala
- istnieją trzy wbudowane klucze: +, - i OK. Klawisz potwierdzenia: jest to przycisk temperatury początkowej z jedną kluczową funkcją wzrostu temperatury
- korpus maszyny jest wyposażony w precyzyjny żyroskop, który współpracuje z algorytmem oprogramowania w celu uzyskania funkcji automatycznego uśpienia o wysokiej czułości
- korpus lutownicy jest wykonany ze stopu aluminium. Korpus jest solidny i niezawodny z dobrym odprowadzaniem ciepła
- **można wymieniać groty lutownicze: groty T12, T13, TS** (Domyślnie jest to głowica lutownicza TS) - dostępne w naszej ofercie!
- lutownica jest specjalnie zaprojektowana do protokołu szybkiego ładowania PD2.0/PD3.0 i z łatwością obsługuje 65W-100W
- wykrywanie wibracji, automatyczne uśpienie i inne funkcje
- obsługuje aktualizację oprogramowania poprzez USB
- Interfejs zasilania i danych: TYP-C
- długość całkowita głowicy lutowniczej TS: 184,21 mm
- waga głowicy lutowniczej TS: 136g
- moc robocza: 65 W (maks. 100W, ale wymagany jest zasilacz o mocy ponad 100W i dostosowana głowica lutownicza)
- zakres regulacji temperatury: 50-450 stopni
- wartość stabilności temperatury: $\pm 5\%$
- rezystancja głowki lutownicy do masy:
- napięcie wejściowe: 5V/12V1.5A/20V3.25A/20V5A
- **w zestawie grot TS-B2**

jak używać:

-
- trzy klawisze obsługują odpowiednio krótkie i długie naciśnięcia. Krótkie naciśnięcie klawiszy + i - dla pojedynczego kroku, długie naciśnięcie dla szybkiego dodawania i odejmowania. Krótco naciśnij klawisz Enter na głównym interfejsie, aby wprowadzić szybki wzrost temperatury. Domyślny wzrost to 50 stopni, a czas to 60 sekund. (Definicja szybkiego wzrostu temperatury: gdy temperatura wynosi 350 stopni, naciśnij przycisk OK, aby szybko zwiększyć temperaturę o 50 stopni, a po 60 sekundach nastąpi automatyczne przywrócenie). Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aby wejść do menu ustawień.
 - w ustawieniach głowicy można dodać nową głowicę, zmienić głowicę, usunąć głowicę, zmienić nazwę bieżącej głowicy i skalibrować krzywą temperatury bieżącej głowicy za pomocą funkcji kalibracji wielosegmentowej.
 - w ustawieniach temperatury można ustawić odpowiednio ustawioną temperaturę, temperaturę uśpienia i temperaturę ogrzewania.
 - w ustawieniach czasu można określić czas uśpienia, czas nagrzewania i zamykania czasu nagrzewania głowicy lutowniczej. Próg budzenia: ustawienie czułości snu. Im mniejsza wartość, tym wyższa czułość.
 - w ustawieniach ekranu głównego możesz przełączyć tryb wyświetlania dużej czcionki lub więcej informacji.
 - w opcji informacyjnej można wyświetlić stan pracy lutownicy oraz informacje o wersji oprogramowania.
 - lutownicę można przywrócić do stanu fabrycznego w procesie przywracania ustawień domyślnych.

zdjęcia: