

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/rb-266-miernik-cegowy-1000a-ac-p-7890.html>

RB-266 miernik cęgowy 1000A AC

Cena brutto	32,00 zł
Cena netto	26,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RB-266
Kod producenta	MIE-RB-266
Kod EAN	5901890058308
Producent	Rebel Tools

Opis produktu

RB-266 miernik cęgowy 1000A AC

Miernik cęgowy REBEL RB-266 to udoskonalona wersja miernika DT-266 bardzo popularnego na polskim rynku. Model RB-266 w porównaniu do DT-266 posiada dodatkowe podzakresy pomiarowe poszerzające jego możliwości. Miernik cęgowy to uniwersalne narzędzie umożliwiające wykonywanie pomiaru prądu AC za pomocą cęg prądowych. Wystarczy umieścić między otwieranymi cęgami przewód z prądem bez konieczności rozcinania przewodu i podłączania amperomierza do obwodu. Idealnie nadaje się do zastosowań w elektryce oraz automatyce. Miernik umożliwia pomiar prądu AC do 1000A. Oprócz tego urządzenie oferuje pomiar rezystancji, napięcia stałego DC, napięcia zmiennego AC, temperatury oraz testowania ciągłości obwodu. Szczególną cechą tego modelu jest pomiar izolacyjności przewodów do 2GΩ. Wbudowana funkcja data Hold zatrzymuje wskazania na wyświetlaczu - zamraża. Wyświetlacz LCD o wymiarach 45 x 12 jest czytelny i przejrzysty.

dane techniczne:

- miernik cęgowy REBEL RB-266 - multimetr cęgowy wielofunkcyjny
- producent: REBEL
- model RB-266
- miernik cęgowy do pomiaru prądu AC do 1000A
- ręczna zmiana zakresu pomiarowego
- Data Hold – zamrożenie wskazania
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- automatyczna polaryzacja
- częstotliwość próbkowania: 2 razy/s
- maksymalny odczyt: 1999
- rozwarcie cęgów: 53mm
- ochrona przed przeciążeniem 1200A
- wymiary wyświetlacza: 45 x 12 mm
- złącze do podłączenia termopary typu K
- przełącznik obrotowy do wyboru zakresu pomiarowego
- temperatura pracy: 0°C – 40°C przy wilgotności
- zasilanie: 9V
- wymiary: 230 x 95 x 35 mm
- waga 227g

zestaw zawiera:

- miernik RB266
- przewody pomiarowe
- termopara - sonda do pomiaru temperatury
- praktyczne euti - pokrowiec na miernik
- oryginalny karton z kolorową grafiką

instrukcja obsługi miernik cęgowy RB-266

specyfikacja RB266 miernik cęgowy:			
	Zakresy	Rozdzielczość	Dokładność
Pomiar napięcia AC	750V	1V	±(1,2% + 5 cyfr)
	200V	100mV	±(1% + 5 cyfr)
Pomiar napięcia DC	1000V	1V	±(1% + 5 cyfr)
	200V	100mV	±(0,8% + 5 cyfr)
	20V	10mV	
	2V	1mV	
	200mV	100uV	±(0,5% + 3 cyfr)
Pomiar rezystancji	2MΩ	1kΩ	±(1% + 4 cyfr)
	200kΩ	100Ω	
	20kΩ	10Ω	
	2kΩ	1Ω	
	200Ω	0,1Ω	±(1% + 10 cyfr)
Pomiar temperatury	-40°C - 150°C	1°C	±(1% + 4 cyfr)
	150°C-1370°C		±(1,5% + 15 cyfr)
	-40F-302F	1°F	±(1% + 4 cyfr)
	302F-1999F		±(1,5% + 15 cyfr)
Pomiar prądu AC	20A	10mA	±(2,5% + 13 cyfr)
	200A	100mA	
	1000A	1A	±(2,5% + 8 cyfr) od 800A tylko informacyjnie powyżej 800A
Pomiar rezystancji	20MΩ	10kΩ	±(2% + 2 cyfr)
	2000MΩ	1MΩ	±(4% + 2 cyfr) do 500MΩ
			±(5% + 2 cyfr) dla pozostałych
Pomiar			
Tester ciągłości akustyczny tester ciągłości obwodu elektrycznego	TAK	do 30Ω	

