

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut267b-miernik-napiecia-i-pradu-2-i-3-fazowy-p-7042.html>

## UT267B miernik napięcia i prądu 2 i 3 fazowy

Cena brutto	<b>2 599,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 113,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UT267B</b>
Kod EAN	<b>5901890096218</b>
Producent	<b>Uni-t</b>

### Opis produktu

#### UT267B miernik napięcia i prądu 2 i 3 fazowy

UT267B to cyfrowy wielofunkcyjny miernik do pomiarów napięcia i prądu AC w instalacjach 2 i 3 fazowych. Inteligentny 3-fazowy analizator terminali UT267B może jednocześnie mierzyć systemy 3-fazowe i wyświetlać wykres faz na wyświetlaczu LCD. Może być stosowany do monitorowania skrzynki przyłączeniowej, nadaje się dla elektryków, konserwacji i napraw. UT267B Inteligentny woltamperomierz z 3 fazami cęgowymi

UT267B to ekonomiczne mierniki cęgowe 2/3 fazy. Liczniki te mogą jednocześnie mierzyć układy 2/3 faz i wyświetlać wykres faz na ekranie LCD. Mierniki te można wykorzystać do monitorowania skrzynki rozdzielczej zasilania, odpowiedniej dla elektryków, personelu zajmującego się konserwacją, naprawą i szkoleniami.

#### dane techniczne:

- miernik napięcia i prądu UT267B produkcji Unit
- woltamperomierz - miernik do pomiaru napięcia i prądu AC
- pomiar instalacji dwu i trzy fazowych
- pomiar mocy czynnej biernej i pozornej
- pomiar prądu przy pomocy cęg z zestawu

#### [manual UT267B](#)

specyfikacja UT267B	zakres pomiarowy	dokładność
prąd AC	0mA~20A	±(1.5%+3)
napięcie AC	0V~600V	±(1.5%+3)
częstotliwość	45Hz~65Hz	±(2%+3)
moc czynna	0W~12kW	±(3%+3)
moc pozorna	0VA~12kVA	±(3%+3)
moc bierna	0VAR~12kVAR	±(3%+3)
współczynnik mocy	-1~+1	±0.03
kąt fazowy	0°~360°	±1°
suma wektorów prądowych	0mA~60A	✓

test kolejności faz	obróć do przodu, U1-U2-U3 lub I1-I2-I3 rotacja wsteczna, U1-U3-U2 lub I1-I3-I2	✓
<b>pozostałe parametry</b>		
rodzaj wyświetlacza	graficzny LCD o rozdzielczości 240x160	✓
Auto range	automatyczna zmiana zakresów pomiarowych	✓
RS-232	interfejs komunikacji szeregowej USB	✓
Data storage	zapamiętywanie pomiarów 99 komórek	
LCD backlight	podświetlany wyświetlacz	✓
Data hold	zamrożenie wskazania na wyświetlaczu	✓
Input impedance for DCV	impedancja wejściowa $\geq 2M\Omega$	✓
Auto power off	automatyczny wyłącznik po ok. 15 minutach (funkcja oszczędzająca baterie)	✓
Low battery indication	wskaźnik rozładowanych baterii	✓
Sampling rate	odświeżanie pomiarów ok. 0,5 raz/sekundę	✓
<b>ogólna charakterystyka</b>		
zasilanie	baterijne 1,5V LR6 x 6szt.	
kolor obudowy	czerwony z szarym	
waga	550g	
wymiary	196mm x 92mm x 54mm	
wyposażenie	miernik UT267B x1szt cęgi pomiarowe x3szt. przewody pomiarowe x3szt. baterie x6szt. walizka x1szt. przewód USB x1szt. manual - instrukcja w j. angielskim 1szt. opakowanie kartonowe x1szt.	

zestaw zawiera:

- miernik UT267B x1szt
- cęgi pomiarowe x3szt.
- przewody pomiarowe x3szt.
- baterie x6szt.
- walizka x1szt.
- przewód USB x1szt.
- manual - instrukcja w j. angielskim 1szt.
- opakowanie kartonowe x1szt.

gwarancja:

- 24 miesiące
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry, bezpieczniki itp.

