

Dane aktualne na dzień: 26-05-2020 11:11

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut81c-miernik-universalny-z-funkcja-oscyloskopu-16mhz-p-1432.html>



UT81C miernik uniwersalny z funkcją oscyloskopu 16MHz

Cena **1 050,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **UT81C**

Producent **Uni-t**

Opis produktu

UT81C multimetr cyfrowy USB z wbudowanym oscyloskopem 16MHz produkcji Uni-T

BRAK
ZDJĘCIA

produkcji renomowanej firmy Uni-t

BRAK
ZDJĘCIA



□

Multimetr UT81C to wielofunkcyjny automatyczny miernik z dużym wyświetlaczem LCD, oraz wbudowanym cyfrowym oscyloskopem o szerokości pasma 16MHz.

Miernik UT-81C jest umieszczony w wygodnym holsterze silikonowym który chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi.

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA

Specyfikacja:

- duży wyświetlacz LCD z podświetlaniem
- pełny automat
- **wbudowany oscyloskop cyfrowy o szerokości pasma 16MHz**
- próbkowanie **80MSa/s**
- pamięć 10 obrazów
- pomiar pojemności
- pomiar prądu DC i AC
- pomiar napięcia DC i AC
- pomiar rezystancji
- pomiar częstotliwości
- test diod
- test ciągłości obwodu
- komunikacja z komputerem poprzez USB z optyzizacją
- funkcja oszczędzania baterii SLEEP MODE
- wskaźnik rozładowanych baterii

prezentacja video:



BRAN
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA

Dane techniczne:

Funkcja pomiarowa	Zakresy	Dokładność
napięcie stałe DC	400mV/4V/40V/400V/1000V	±(0.8%+8)
napięcie zmienne AC	4V/40V/400V/750V	±(1%+15)
prąd stały DC	400µA /4000µA/40mA/400mA/4A/10A	±(1%+8)
prąd zmienny AC	400µA/4000µA/40mA/400mA/4A/10A	±(1.5%+8)
rezystancja	400Ω/ 4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/ 40MΩ	±(1%+5)
pojemność	40nF /400nF/4µF/40µF/100µF	±(3%+8)
częstotliwość	10Hz~10MHz	±(0.1%+3)
dokładność pionowa		±(5%+1)
czułość	20mV/div-500V/div (1-2-5)	
pozioma dokładność		(0.01%+1)
zakres podstawy czasu	100ns/div-5s/div (1-2-5)	
szerokość pasma	16MHz	
rozdzielczość ekranu	160X160	
próbkowanie	80MSa/s (w czasie rzeczywistym)	
współczynnik wypełnienia	0.1%~99.9%	
Funkcje specjalne		
test diod		TAK
test ciągłości		TAK
wyświetlacz	160x160 monochromatyczny	TAK
typy wyzwalania	Free Run / Normal / Single Shot	TAK
pamięć	10 obrazów i ustawienia	TAK
regulacja	kontrastu i podświetlenia	TAK
impedancja wejściowa	ok. 10MΩ	TAK
Sleep Mode	oszczędzanie baterii	TAK
wskaźnik rozładowanej baterii		TAK
podświetlenie LCD	EL	TAK
port komunikacyjny	USB	TAK
Max.Display	3999	TAK

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA


zasilanie	bateria 1.5V (R6) x 4szt
wymiary wyświetlacza LCD	60 x 60 mm
kolor	czerwony z szarym
waga	498g
wymiary	200 x100 x 48 mm

Zestaw zawiera:

- multimetr UT81C -1szt.
- przewody pomiarowe - 1 komplet
- zasilacz sieciowy -1szt.
- kabel połączeniowy USB -1szt.
- przejściówka BNC - banan -1szt.
- krokodyle - 1 komplet.
- torba na miernik - 1szt.
- płyta CD z oprogramowaniem -1szt.

-
- instrukcja obsługi -1szt.

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA





Gwarancja:

- 2 lata gwarancji

Zdjęcia UT81C:



BRAK
ZDJĘCIA

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA

BRAK
ZDJĘCIA



BRAN ZOWIEDA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZOWIEDA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZOWIEDA



BRAN ZOWIEDA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZOWIEDA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZWIĘCZA



BRAN ZOWIEDA



BRANK ZWIĘCZA

