

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/inteligentny-przelacznik-wifi-rf-433-sonoff-rf-r2-p-9391.html>



Inteligentny przełącznik WiFi + RF 433 Sonoff RF R2

Cena brutto	40,00 zł
Cena netto	32,52 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	M0802010002
Kod EAN	6920075775709
Producent	Sonoff

Opis produktu

Inteligentny przełącznik WiFi + RF 433 Sonoff RF R2

Poprawiona wersja popularnego przełącznika Sonoff RF (IM151116003)

Sonoff RF to niedrogi inteligentny przełącznik WiFi z modułem odbiornika radiowego 433,92 MHz, który umożliwia sterowanie nim za pomocą pilota radiowego. Jest to zdalnie sterowany przełącznik zasilania, który można podłączyć do szerokiej gamy urządzeń. Przełącznik elektryczny Sonoff RF przesyła dane do platformy w chmurze poprzez połączenie WiFi, które umożliwia użytkownikom zdalne sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami za pośrednictwem aplikacji mobilnej eWeLink.

charakterystyka:

- model: RF R2 (M0802010002)
- zasilanie: 90-250 V AC (50/60 Hz)
- maksymalne natężenie: 10 A
- maksymalna moc: 2200 W
- ilość obsługiwanych harmonogramów czasowych: 8
- połączenie WiFi: 2.4 GHz, 802.11 b/g/n
- połączenie radiowe: RF 433.92 MHz
- zabezpieczenia: WPA-PSK/WPA2-PSK
- montaż: brak
- zarządzanie: bezpłatna aplikacja eWeLink na Android/iOS
- inteligentne sterowanie:
 - ▶ Amazon: Alexa, Echo, Echo Dot, Amazon Tap
 - ▶ Google: Assistant, Home, Nest
 - ▶ Aplikacja IFTTT
- waga: 52 g
- materiał obudowy: ognioodporny ABS V0
- ilość kanałów: 1
- wymiary: 88 x 38 x 23 mm
- temperatura pracy: 0°C - 40°C
- wilgotność pracy: 5%-90%RH
- certyfikaty: CE

Użytkownicy mogą zdalnie obsługiwać podłączone urządzenie przez darmową aplikację eWeLink dostępną na platformach iOS i Android, a także za pomocą pilota radiowego. Możliwa jest także obsługa głosowa oraz współpraca z inteligentnymi asystentami, dzięki zgodności z Amazon Alexa, Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Google Assistant, Google Home, Google Nest, IFTTT. Dzięki podłączeniu do sieci synchronizacja statusu urządzenia odbywa się natychmiastowo, dzięki czemu aplikacja zawsze wyświetla aktualne dane.

Użytkownicy mogą inteligentne harmonogramy czasowe, aby automatycznie włączać/wyłączać urządzenia o określonej godzinie. Urządzenie może działać samodzielnie nawet wtedy, gdy sieć WiFi jest niedostępna, wystarczy skorzystać z funkcji obsługi LAN. Aby urządzenie mogło być kontrolowane przez innych domowników, użytkownicy mogą po prostu udostępniać urządzenia innym kontom i przydzielać określone uprawnienia. Istnieje także możliwość tworzenia scen lub inteligentnych scen, w celu włączenia/wyłączenia przełącznika.

Podłączenie

Poniżej pokazany jest schemat podłączenia urządzenia do przekaźnika.

Uniwersalna kompatybilność

Przekaźnik jest kompatybilny z wieloma urządzeniami dostępnymi na rynku. Można go używać między innymi z oświetleniem, urządzeniami RTV i AGD, wentylatorami i wieloma innymi.

zdjęcia: