

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/przetwornica-napiecia-z-usb-na-0-30v-15w-regulowana-p-6787.html>

Przetwornica napięcia z USB na 0-30V 15W regulowana

Cena brutto	48,00 zł
Cena netto	39,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BTE-818
Producent	mini moduły

Opis produktu

Przetwornica napięcia z USB na 0-30V 15W regulowana

Moduł mini zasilacza z regulacją prądu oraz napięcia 0 -30V DC BTE-818

Moduł mini zasilacza posiada regulację napięcia w zakresie od 0 do 30V. Urządzenie posiada ograniczenie prądowe regulowane od 0 do 2,2A. Zasilacz możemy podłączyć do urządzeń małej mocy mając do dyspozycji tylko gniazdo USB. Moduł posiada także pady do dolutowania przewodów do zewnętrznego zasilania układu. Maksymalna moc wyjściowa wynosi 15W. Wyświetlacz 7-segmentowy umożliwia wyświetlenie napięcia, prądu, mocy oraz pojemności. Dodatkowo urządzenie posiada odłączane wyjście co umożliwia nam bezpieczne odłączenie urządzenia bez konieczności odłączania źródła zasilania. Zielona dioda LED (ON) informuje o włączonym wyjściu natomiast dioda (CC) o włączeniu ograniczenia prądowego.

dane techniczne:

- moduł zasilacz - przetwornicy napięcia DC DC podwyższającej napięcie typu step-up
- napięcie zasilania dla USB: 5,0V
- napięcie zasilania dla wyprowadzeń IN+/-: 4,0 - 13,0V
- regulacja napięcia: 0 - 30V
- prąd wyjściowy: 2,2A
- maksymalna moc wyjściowa: 15W
- dokładność wyświetlanego napięcia: +/- 0,1V
- rozdzielczość wyświetlanego napięcia: 0,1V
- zakres regulacji prądu: 0 - 2,2A
- dokładność wyświetlania prądu: +/- 0,05A
- rozdzielczość prądu: 0,001A
- zakres pomiaru mocy: 0 - 99,99Ah
- zakres pomiaru mocy: 0,00W - 15,0W
- próg ochrony termicznej: 100 °C
- prąd pobierany przez urządzenie (bez obciążenia): 30mA
- ochrona przed przepływem zwrotnym: Tak
- zabezpieczenie prądowe: TAK

-
- ochrona przed zbyt wysokim napięciem: TAK
 - ochrona przed przekroczeniem maksymalnej mocy: TAK
 - zakres temperatury pracy: -20 - 85 °C
 - zakres wilgotności pracy: 0 - 95%
 - wymiary: 84 x 35 x 24 mm

dodatkowy opis - sposób podłączenia:

<http://gotronik.com/2019/09/19/regulowany-mini-zasilacz-usb-bte-818/>

zdjęcia: