

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/wp3079adam-3vo-3-wyjscia-analogowe-0-10v-rs485-modbus-rtu-p-9385.html>



## WP3079ADAM 3VO 3 wyjścia analogowe 0-10V / RS485 Modbus RTU

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>299,00 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>243,09 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>WP3079ADAM</b> |
| Producent        | <b>WELLPRO</b>    |

### Opis produktu

**WP3079ADAM 3VO 3 wyjścia analogowe 0-10V / RS485 Modbus RTU**



- Trzy kanały wyjściowe napięcia: DC0 ~ 10 V ;
- Standardowy protokół komunikacyjny RS485 MODBUS RTU
- Połączony z oprogramowaniem konfiguracyjnym, PLC lub przemysłowym panelem dotykowym
- Dioda LED stanu komunikacji
- Obwód komunikacyjny przeznaczony do ochrony przed piorunami i odporności na zakłócenia;
- Używany do zbierania i sterowania sygnałem w polu przemysłowym

#### Specyfikacja:

- analogowy kanał wyjściowy 3ch
- Zakres wyjścia analogowego DC0 ~ 10V
- Dokładność wyjścia analogowego  $\pm 0,03$  V
- Minimalne obciążenie wyjściowe 30K $\Omega$
- Temperatura pracy -20 ~ 70 °C
- Zewnętrzny zasilacz DC9V~30V/2W
- Ochrona izolacji DC1500V
- Metoda instalacji Standardowa szyna ślizgowa DIN lub śruba
- Wymiar 125 × 73 × 35 mm



#### Opis interfejsu:

- **AVcc:** □Wejście zasilania zewnętrznego dodatnie
- **AGnd:** □Wejście zasilania zewnętrznego ujemne/masa zasilania
- **Vout1:** □Napięciowy kanał wyjściowy 1 dodatni
- **AGnd:** □Napięciowy kanał wyjściowy 1 ujemny / Uziemienie analogowe / Uziemienie zasilania
- **Vout2:** □Napięciowy kanał wyjściowy 2 dodatni
- **AGnd:** □Napięciowy kanał wyjściowy 2 ujemny / Uziemienie analogowe / Uziemienie zasilania
- **Vout3:** □Napięciowy kanał wyjściowy 3 dodatni
- **AGnd:** □Napięciowy kanał wyjściowy 3 ujemny / uziemienie analogowe / uziemienie mocy

- 
- **485B:**