

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/wzmacniacz-lampowy-hifi-3w3w-czarna-obudowa-p-7976.html>

## Wzmacniacz lampowy HIFI 3W+3W czarna obudowa

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>840,00 zł</b>           |
| Cena netto       | <b>682,93 zł</b>           |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>APPJ-MINI2018-BLACK</b> |
| Kod EAN          | <b>5905567122064</b>       |

### Opis produktu

#### Wzmacniacz lampowy HIFI 3W+3W czarna obudowa

Wzmacniacz lampowy klasy HIFI posiadający 2 kanały stereo o mocy wyjściowej 3W każdy. Pasma przenoszenia wzmacniacza wynosi od 30Hz do 40kHz. Urządzenie zasilane jest napięciem sieciowym doprowadzonym do złącza IEC (czyli typowego komputerowego gniazda zasilania). Dodatkowo w tylnej części przy złączu zasilającym znajduje się włącznik zasilania i bezpiecznik. Wzmacniacz lampowy posiada możliwość regulacji głośności potencjometrem umieszczonym na obudowie. Układ wzmacniacza oparty jest o lampy elektronowe: wzmacniacza mocy na 6PI, oraz napięcia 6J1. Designerski styl idealnie wkomponuje się do wystroju mieszkania. Aluminiowa obudowa i wysokiej klasy elementy zapewniają połączenie trwałości z niezawodnością.

Wzmacniacz lampowy APPJ MINI2018 posiada 4 lampy, które są elementem czynnym i wzmacniają sygnały audio. Pasma przenoszenia wynosi od 20Hz do 20kHz. Lampy żarzą się na czerwono sprawiając że sam wygląd urządzenia podczas pracy jest bardzo ciekawy i dodaje dodatkowy wystrój pomieszczenia. Przedwzmacniacze lampowe posiadają charakteryzując się innym brzmieniem niż rozpowszechnione przedwzmacniacze tranzystorowe. Wejście oraz wyjście wykonane z połączonych złączy RCA dobrej jakości. Idealne rozwiązanie jako przedwzmacniacz do wzmacniaczy lampowych. Obudowa jest estetyczna i bardzo dobrze się prezentuje, wykonana z aluminium.

#### dane techniczne:

- wzmacniacz lampowy APPJ MINI2018
- liczba kanałów : 2 - stereo
- kolor obudowy: **CZARNY**
- obudowa wykonana z aluminium
- potencjometr do regulacji głośności
- element aktywny - lampy elektronowe:
  - ▶ lampa wzmacniacza napięcia: 2 x 6J1
  - ▶ lampa wzmacniacza mocy: 2 x 6PI
- moc wyjściowa: 3W + 3 W przy obciążeniu 4 / 8 Ω
- pasmo przenoszenia: 30-40kHz
- czułość wejściowa 500mV

- 
- impedancja wejściowa: 10k $\Omega$
  - impedancja wyjściowa: 4/8 $\Omega$ 
    - ▶ w zależności od zastosowanego obciążenia
    - impedancji posiadanych kolumn głośnikowych należy podłączyć je do gniazda 4 $\Omega$  lub 8 $\Omega$
  - SNR: 80dB przy 3W
  - napięcie zasilania: 100-250V AC
  - zużycie energii: 36W
  - wymiary: 124 x 132 x 166 mm
  - złącza:
    - ▶ wejście: złącze RCA
    - ▶ wyjście gniazda banan
    - ▶ włącznik zasilania
    - ▶ gniazdo zasilania IEC (komputerowe)
    - ▶ bezpiecznik w gnieździe

#### **sposób podłączenia:**

##### **▶ wejście:**

połączane gniazdo RCA cinch do podłączenia źródła sygnału: np. przetwornik DAC, odtwarzacz MP3, komputer, telefon, smartfon, tablet itp.

##### **▶ wyjście:**

połączane gniazdo banan do przewodów: podłączamy na wejście kolumn głośnikowych. Wzmacniacz obsługuje kolumny głośnikowe o impedancji 4 $\Omega$  lub 8 $\Omega$ . Gniazdo banan czarne jest wspólne. Drugi przewód w zależności od impedancji podłączanych kolumn podłączymy do gniazda czerwonego 8 $\Omega$  lub żółtego 4 $\Omega$ .

#### **zdjęcia:**