

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/626-inteligentny-miernik-multimetr-cyfrowy-6000-zliczen-aneng-p-15035.html>



626 inteligentny miernik multimetr cyfrowy 6000 zliczeń ANENG

Cena brutto	100,00 zł
Cena netto	81,30 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ANENG-626
Kod EAN	5905567121951
Producent	Aneng

Opis produktu

626 inteligentny multimetr cyfrowy 6000 zliczeń ANENG



Inteligentny multimetr cyfrowy **ANENG 626** to innowacyjne urządzenie pomiarowe wyróżniające się na rynku nowatorskim, okrągłym kształtem. Narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o nowoczesnych elektrykach, serwisantach urządzeń elektronicznych oraz pasjonatach poszukujących kompaktowego i wysoce funkcjonalnego sprzętu. Urządzenie pozwala na precyzyjny pomiar napięcia stałego do 600V, napięcia zmiennego do 600V, prądu o natężeniu do 10A, a także rezystancji do 60M Ω , pojemności do 20mF, częstotliwości do 7MHz oraz współczynnika wypełnienia cyklu roboczego. Multimetr oferuje również bezpośredni pomiar temperatury otoczenia lub badanych elementów przy użyciu dołączonej do zestawu termopary. Miernik gwarantuje bardzo precyzyjne odczyty, automatycznie dobiera odpowiednie zakresy, a jego maksymalne wskazanie wynosi **6000 zliczeń**.

Budowa modelu 626 opiera się na unikalnej, okrągłej obudowie wykonanej z wytrzymałego tworzywa ABS, która doskonale leży w dłoni i ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach roboczych. Front urządzenia stanowi duży, niezwykle czytelny wyświetlacz VA o odwróconych kolorach, zapewniający doskonały kontrast i widoczność pod każdym kątem. Urządzenie zasilane jest wydajnym, wbudowanym akumulatorem litowym o pojemności 1000 mAh ładowanym przez uniwersalny port USB, co całkowicie eliminuje potrzebę regularnej wymiany tradycyjnych baterii. Miernik wyposażono w szereg funkcji poprawiających komfort i bezpieczeństwo pracy, do których należą bezkontaktowa detekcja napięcia NCV, wykrywanie przewodu fazowego, mocna latarka LED z trzema punktami świetlnymi, funkcja zatrzymania danych pomiarowych na ekranie oraz ukryta, rozkładana podpórka ułatwiająca pozycjonowanie. System automatycznego wyłączenia zasilania po 15 minutach bezczynności znacząco wydłuża czas pracy na jednym pełnym ładowaniu.

Kluczowa specyfikacja

- Marka: **ANENG**
- Model: **626**
- Maksymalne wskazanie wyświetlacza: **6000 zliczeń**
- Napięcie **stałe** DC: 0.3 mV - 600 V
- Napięcie **zmienne** AC: 3 mV - 600 V
- **Prąd** stały i zmienny DC/AC: 3 mA - 10 A
- **Rezystancja**: 0 Ω - 60 M Ω
- **Pojemność**: 0 nF - 20 mF
- **Częstotliwość**: 10 Hz - 7 MHz
- Cykl pracy: 10% - 90%
- Pomiar temperatury: -40°C do 1000°C
- Ekran wyświetlacza wyświetlacz VA o odwróconych kolorach
- **Wbudowany akumulator litowy 3.7V 1000mAh**
- Metoda ładowania: **USB**
- Materiał wykonania obudowy: ABS
- Wymiary urządzenia: 9.0 x 9.0 x 4.0 cm
- Waga urządzenia: 173 g
- **Kluczowe funkcje miernika:**
 - = Bezkontaktowa detekcja napięcia NCV
 - = Wykrywanie przewodu fazowego
 - = Test diody
 - = Brzęczyk ciągłości obwodu
 - = Zatrzymanie danych
 - = Oświetlenie latarką LED
 - = Automatyczne wyłączenie zasilania

Wskaźniki techniczne i zakresy pomiarowe multimetru

Funkcja	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność
Napięcie stałe DC	0.3 mV ~ 600 V	0.01 mV ~ 0.1 V	± (0.6% odczytu + 5 cyfr)
Napięcie zmienne AC	3 mV ~ 600 V	0.01 mV ~ 0.1 V	± (0.8% odczytu + 5 cyfr)
Prąd stały DC	3 mA ~ 10 A	0.1 mA ~ 0.01 A	± (1.0% odczytu + 8 cyfr)
Prąd zmienny AC	3 mA ~ 10 A	0.1 mA ~ 0.01 A	± (1.0% odczytu + 8 cyfr)
Rezystancja	0 Ω ~ 60 M Ω	0.1 Ω ~ 0.01 M Ω	± (0.8% odczytu + 5 cyfr)
Pojemność	0 nF ~ 20 mF	0.001 nF ~ 0.01 mF	± (2.5% odczytu + 20 cyfr)
Częstotliwość (Hz)	10 Hz ~ 7 MHz	0.01 Hz ~ 0.01 MHz	± (0.2% odczytu + 5 cyfr)
Cykl pracy (%)	10% ~ 90%	0.1	± (2.6% odczytu + 7 cyfr)
Temperatura	-40°C ~ 1000°C	1°C	± (1.0% + 3) odczytu
	-40°F ~ 1832°F	1°F	

Funkcje dodatkowe i parametry fizyczne

Funkcja / Parametr	Stan / Wartość	Funkcja / Parametr	Stan / Wartość
Wykrywanie przewodu fazowego	Tak	Oświetlenie latarką LED	Tak

Funkcja / Parametr	Stan / Wartość	Funkcja / Parametr	Stan / Wartość
Detekcja napięcia NCV	Tak	Ładowanie akumulatora USB	Tak
Brzęczyk (ciągłość)	Tak	Typ zasilania	Akumulator litowy 3.7V 1000mAh
Test diody	Tak	Automatyczne wyłączenie	Po 15 minutach bezczynności
Ekran VA	Tak	Maksymalne zliczanie	6000 zliczeń
Zatrzymanie danych	Tak	Materiał wykonania	ABS
Wskaźnik niskiego napięcia	Tak	Waga	173g

Zestaw zawiera

- 1 x Inteligentny multimetr cyfrowy ANENG 626
- 1 x Zestaw standardowych przewodów pomiarowych
- 1 x Sonda do pomiaru temperatury
- 1 x Przewód ładujący USB
- 1 x Instrukcja obsługi
- 1 x Oryginalne opakowanie

