

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/dt-5302-miernik-malych-rezystancji-miliomierz-p-7770.html>

DT-5302 miernik małych rezystancji miliomierz

Cena brutto	550,00 zł
Cena netto	447,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DT-5302
Kod EAN	6951110953028
Producent	CEM

Opis produktu

DT-5302 miernik małych rezystancji miliomierz

DT-5302 CEM to miliomierz, czyli przyrząd do pomiaru małych rezystancji metodą techniczną (mostek Kelvina) z dużą rozdzielczością. Miernik DT-5302 wyposażony jest w duży wyświetlacz LCD z podświetleniem. Oprócz pomiaru małych rezystancji DT-5302 umożliwia pomiar napięcia, prądu i pojemności kondensatorów.

dane techniczne:

- DT-5302 CEM - miernik małych rezystancji - miliomierz
- pomiar małych rezystancji metodą techniczną czteroprzewodową mostek Kelvina
- zakres pomiaru oporności 0 - 40 Ohm
- max. prąd wyjściowy (zakres 400mΩ) 200mA
- maksymalne napięcie wejściowe 1000V
- test ciągłości sygnał dźwiękowy jeśli rezystancja mierzonego obwodu jest mniejsza niż 30Ω
- duży wyświetlacz LCD:
 - 3½ cyfry z bargrafem o maksymalnym wskazaniu 4000 i podświetleniem
- impedancja wejściowa 10MΩ (V DC oraz V AC)
- częstotliwość próbkowania: 2 pomiary na sekundę
- funkcja HOLD - zatrzymanie wskazania na wyświetlaczu
- MAX/MIN - pomiar wartości max i min
- pomiar pojemności kondensatorów
- zasilanie baterie AA x 6 sztuk
- temperatura pracy: 0°C - 40°C
- temperatura przechowywania: -10°C do 60°C
- waga: 700g

[instrukcja PL miliomierz DT-5302](#)

DT-5302 CEM	zakresy	rozdzielczość	dokładność
miliomierz pomiar małej rezystancji	400mΩ	0,1mΩ	± (1,0% + 10d)
	4Ω	1mΩ	± (1,0% + 5d)
	40Ω	0,01Ω	± (1,0% + 5d)

ohmierz pomiar rezystancji	400Ω	0,1Ω	± (1,0% + 4d)
	4KΩ	1Ω	± (1,5% + 2 d)
	40KΩ	10Ω	
	400KΩ	100Ω	
	4MΩ	1KΩ	± (2,5% + 3 d)
	40MΩ	10KΩ	± (3,5% + 5 d)
amperomierz pomiar prądu AC/DC	400μA	0,1μA	± (1,5% + 5 d)
	4000μA	1μA	
	40mA	0,01mA	
	400mA	0,1mA	
woltomierz pomiar napięcia stałego DC	400mV	0,1mV	± (1,0% + 5 d)
	4V	1mV	
	40V	0,01V	
	400V	0,1V	
	1000V	1V	± (1,2% + 5d)
woltomierz pomiar napięcia przemiennego AC pasmo 40H~400Hz	400mV	0,1mV	± (1,2% + 10d)
	4V	1mV	
	40V	0,01V	
	400V	0,1V	
	1000V	1V	± (1,5% + 10d)
ohmierz pomiar pojemności	4nF	1pF	± (5,0% + 0,0 5nF)
	40nF	10pF	± (5,0% + 20 d)
	400nF	0,1nF	± (3,0% + 10 d)
	4μF	1nF	
	40μF	10nF	
	400μF	0,1μF	± (4,0% + 10 d)
	4mF	1μF	± (10% + 10 d)
	40mF	10μF	nieokreślona

zestaw zawiera:

- miernik DT-5302
- komplet przewodów pomiarowych
- baterie zasilające
- plastikowa walizka

gwarancja:

- 24 miesiące
- gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry, bezpieczniki itp.

