

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/kws-ac300-10a-wielofunkcyjny-miarnik-elektryczny-p-8010.html>

KWS-AC300-10A wielofunkcyjny miernik elektryczny

Cena brutto	69,00 zł
Cena netto	56,10 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BTE-1035
Kod producenta	KWS-AC300-10A
Producent	mini moduły

Opis produktu

KWS-AC300-10A wielofunkcyjny miernik elektryczny

Panelowy miernik parametrów elektrycznych AC KEWEISI model: KWS-AC300-10A to urządzenie pozwalające na wykonanie pomiaru napięcia, prądu, mocy oraz energii. Użytkownik w prosty sposób może kontrolować zmiany powyższych parametrów w obwodzie do którego miernik został podłączony. Miernik posiada szeroki zakres napięcia mierzonego od 50 do 300V AC, oraz prądu od 0 do 10A. Panelowy miernik KWS-AC300-10A może być użyty w rozdzielniach, szafkach elektrycznych, oraz innych urządzeniach zasilanych napięciem AC. Dodatkowo miernik posiada funkcje pomiaru temperatury i czasu pracy. Kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem. Każdy z mierzonych parametrów jest wyświetlany w innym kolorze przez co odczyt jest bardzo czytelny i przejrzysty. Prosta obsługa jednym przyciskiem pozwalająca na zresetowanie wcześniej zmierzonych parametrów. Złącze terminal block do przykręcenia przewodów

Panelowy miernik KWS-AC300-10A napięcia, prądu, mocy i energii 300V 10A.

dane techniczne:

- wielofunkcyjny panelowy miernik 6 parametrów elektrycznych napięcia sieciowego AC
 - ▶ woltomierz - pomiar napięcia AC
 - ▶ amperomierz - pomiar prądu AC
 - ▶ watomierz - pomiar mocy
 - ▶ termometr - pomiar temperatury otoczenia
 - ▶ timer, zegar - pomiar czasu trwania pomiaru, procesu
 - ▶ licznik energii - pomiar pobranej energii elektrycznej
- producent: KEWEISI
- model: KWS-AC300-10A
- zakres napięcia: 50 - 300V AC
 - od 50,0V do 99,9V rozdzielczość 0,1V
 - od 100V do 300V rozdzielczość 1V
 - pasmo: 45Hz do 65Hz
- pomiar prądu: 0 - 10A AC
 - od 0 do 9,99A rozdzielczość 0,01A
- pomiar mocy: 0 - 3000W
 - od 0 do 99,99W rozdzielczość 0,01W
 - od 100 do 999,9W rozdzielczość 0,1W
 - od 1000 do 3000W rozdzielczość 1W
- pomiar pojemności: 0,01 - 19999kWh

-
- pomiar czasu: 0 – 200h
 - pomiar temperatury: -10 do 99°C
 - kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem
 - ▶ każdy parametr wyświetlany jest w innym kolorze
 - ▶ bardzo wyraźny i kontrastowy wyświetlacz
 - złącze terminal block ARK do przykręcenia przewodów
 - idealnie nadaje się do zastosowania w:
 - ▶ rozdzielniach
 - ▶ szafkach elektrycznych
 - ▶ tam gdzie potrzebny jest pomiar parametrów energii, pojemności, napięcia oraz prądu
 - wymiary: 78,8 x 41 x 20,4 mm
 - waga: 65g

instrukcja obsługi KWS-AC300 Keweisi:

Miernik zasilany jest bezpośrednio z mierzonej sieci. Nie wymaga oddzielnego zasilania.

Kliknij przycisk MENU na panelu, aby wyświetlić aktualną energię elektryczną i pojemności.

Resetowanie wskazania energii oraz czasu:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU przez 5 sekund, liczba w obszarze czasowym zacznie migać, a następnie kliknij przycisk, aby wybrać resetowanie czasu, aktualnej energii elektrycznej i pojemności. Gdy liczba zacznie migać, kliknij dwukrotnie przycisk, aby zresetować. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby zapisać ustawienia.