

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/rb-30c-miernik-universalny-p-7878.html>

RB-30C miernik uniwersalny

Cena brutto	42,00 zł
Cena netto	34,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RB-30C
Kod producenta	MIE-RB-30C
Kod EAN	5901890058162
Producent	Rebel Tools

Opis produktu

RB-30C miernik uniwersalny

Miernik REBEL RB-30C to uniwersalne narzędzie do wykonywania podstawowych pomiarów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenie umożliwia między innymi: pomiar napięcia stałego DC, napięcia zmiennego AC, pomiar prądu DC, pomiar rezystancji, test diod oraz ciągłości, a także temperatury. Dodatkowo miernik posiada złącze umożliwiające pomiar tranzystorów. Wyświetlacz LCD z podświetleniem jest duży i czytelny. Funkcja Data HOLD umożliwia zatrzymanie wskazania na wyświetlaczu (zamrożenie). Ręczna regulacja zakresu za pomocą pokrętła obrotowego. Miernik posiada również wskaźnik niskiego poziomu baterii oraz automatycznie rozpoznaje polaryzację i pokazuje '-' w przypadku jej odwrócenia podczas pomiaru. Zakres mA/V/Ω ma wbudowany bezpiecznik 500mA. Urządzenie zasilane jest z dwóch baterii AAA.

dane techniczne:

- miernik uniwersalny typu multimetr cyfrowy RB-30C
- producent: REBEL
- model RB-30C
- napięcie DC: 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V $\pm(1\%+5)$
- napięcie AC: 200 V, 750 V $\pm(2\%+10)$
- natężenie prądu DC: 200 μ A, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A $\pm(2\%+10)$
- rezystancja: 200 Ohm, 2 kOhm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2 MOhm $\pm(1\%+4)$
- test baterii: 1,5 V, 9 V
- test diod
- test tranzystorów hFE
- sprawdzanie ciągłości obwodu
- pomiar temperatury
- funkcja DATA HOLD - zatrzymanie pomiaru
- gniazdo do testowania tranzystorów
- podświetlenie wyświetlacza
- ręczny wybór zakresu pomiarowego
- bezpiecznik na zakresie mA/V/Ω (500mA / 250V)
- rozkładana podstawka
- wskaźnik niskiego poziomu baterii
- polaryzacja automatyczna

- częstotliwość próbkowania: 2 razy/s
- temperatura pracy: 0 – 40 °C przy wilgotności
- wymiary wyświetlacza: 45 x 21 mm
- zasilanie: 2 x AAA
- wymiary: 160 x 76 x 32 mm
- waga: 150g

instrukcja obsługi miernika RB-30C

zestaw zawiera:

- miernik RB30C
- przewody pomiarowe
- termopara typu K - sonda do pomiaru temperatury
- oryginalny karton z kolorową grafiką

specyfikacja RB30C miernik uniwersalny typu multimetr:

	Zakresy	Rozdzielczość
pomiar napięcia AC	750V	1mV
	200V	1mV
pomiar napięcia DC	1000V	1mV
	200V	1mV
	20V	1mV
	2V	1mV
	200mV	1mV
	20mV	1mV
pomiar rezystancji	2MΩ	1mΩ
	200kΩ	1mΩ
	20kΩ	1mΩ
	2kΩ	1mΩ
	200Ω	1mΩ
pomiar prądu DC	10A	100nA
	200mA	100nA
	20mA	100nA
	2mA	100nA
	200uA	100nA
pomiar temperatury	-40°C - 150	1mV
	150°C-1370°C	1mV
	-40°F - 302°F	1mV
	302°F-1999°F	1mV
Pomiary		
tester ciągłości	TAK	1mV
tester diod	TAK	1mV
tester tranzystorów	TAK	1mV