

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/sz302-wielofunkcyjny-miernik-cyfrowy-true-rms-aneng-p-13240.html>



SZ302 wielofunkcyjny miernik cyfrowy True RMS ANENG

Cena brutto	47,99 zł
Cena netto	39,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SZ302
Kod EAN	5903933692777
Producent	Aneng

Opis produktu

SZ302 wielofunkcyjny miernik cyfrowy True RMS ANENG



Miernik cyfrowy ANENG SZ302 to kompaktowe i wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe, które doskonale sprawdza się zarówno w

zastosowaniach domowych, jak i profesjonalnych. Dzięki automatycznemu doborowi zakresów pomiarowych (auto-range) oraz czytelnemu wyświetlaczowi LCD z podświetleniem, obsługa miernika jest intuicyjna i wygodna. Funkcja NCV (bezkontaktowe wykrywanie napięcia) zwiększa bezpieczeństwo pracy, umożliwiając szybkie wykrycie obecności napięcia w przewodach bez konieczności ich dotykania. Dodatkowo, miernik wyposażony jest w funkcję automatycznego wyłączania po 15 minutach bezczynności, co pozwala na oszczędność energii.

Urządzenie charakteryzuje się solidną konstrukcją oraz ergonomicznym designem, co czyni je idealnym narzędziem dla elektryków, hobbystów i majsterkowiczów. Zasilane jest dwoma bateriami AA 1,5V (brak w zestawie) i waży około 250 g. Wymiary miernika to 148 × 74 × 45 mm, co sprawia, że jest łatwy do przenoszenia i przechowywania. W zestawie znajdują się przewody pomiarowe oraz instrukcja obsługi, co umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy

Parametr	Zakres pomiarowy	Rozdzielczość	Dokładność
Napięcie DC	200 mV – 600 V	0,1mV/1mV/10mV/0,1V/1V	±(0.5%+5)
Napięcie AC	0 V – 600 V	100mV/1V	±(1%+5)
Prąd DC	2 mA – 10 A	0,001 mA/0,01 mA/0,1 mA/0,01 A	±(1.5%+8)
Prąd AC	2 mA – 10 A	0,001 mA/0,01 mA/0,1 mA/0,01 A	±(1.5%+8)
Rezystancja	0 Ω – 200 MΩ	0,1 Ω/10Ω/100Ω/1kΩ/100kΩ	±(4.0%+10)
Pojemność kondensatorów	0 nF – 2000 µF	0,01nF/0,1nF/0.01uF/1uF	±(5.0%+10)
Pozostałe parametry			
Tester diod		✓	
Latarka		✓	
NCV		✓	
Auto power off		✓	
Liczba wyświetlanych cyfr		2000 (maksymalna liczba)	
Temperatura pracy		0°C – 50°C	
Zasilanie		2 × bateria AA 1,5 V	
Wymiary		148 × 74 × 45 mm	
Waga		250 g	

- Zestaw zawiera**
- 1 x miernik uniwersalny SZ302
 - 1 x przewody pomiarowe
 - 1 x oryginalne opakowanie







