
Dane aktualne na dzień: 27-04-2026 05:09

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut2117r-miernik-cegowy-1000a-ac-true-rms-p-10340.html>



UT2117R miernik cęgowy 1000A AC True RMS

Cena brutto	180,00 zł
Cena netto	146,34 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UT2117R
Kod producenta	UT2117R
Producent	Uni-t

Opis produktu

UT2117R miernik cęgowy 1000A AC True RMS



Multimetr cęgowy produkcji Uni-T UT2117R wyposażony jest w pomiar prądu AC do 1000A. Oprócz tego urządzenie posiada możliwość pomiaru napięcia zarówno stałego DC, jak i zmiennego AC do 1000V. Pomiar rezystancji do 60MΩ, pomiar pojemności do 6mF uzupełniają podstawowe funkcje pomiarowe urządzenia. Miernik posiada również tester ciągłości oraz diod. Funkcja NCV ma możliwość przełączenia pomiędzy dwoma zakresami. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może dostosować zakres pomiaru do wykrywanego napięcia. Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem. Dzięki zastosowaniu cęg nie ma konieczności rozcinania i wpinania się przewodami pomiarowymi fizycznie w obwód, co niejednokrotnie nie jest możliwe. Miernik idealnie nadaje się jako proste narzędzie do pomiaru prądu przepływającego w przewodzie dla instalatorów oraz elektryków.



Pomiar pojemności



Pomiar prądu AC/DC



NCV



Pomiar napięcia AC/DC

Parametry techniczne

- producent: Uni-T
- model: UT2117R
- pomiar wartości True RMS
- wyświetlacz LCD z podświetleniem
- maksymalne wskazanie wyświetlacza: 6000
- maksymalne rozwarście szczęk: 33mm
- auto range - automatyczna zmiana zakresu
- tester diod do 2.0V
- tester ciągłości
- NCV (Non Contact Voltage) - bezkontaktowe wykrywanie napięcia
- NCV - dwa zakresy wykrywania Lo i Hi
- Data HOLD - zatrzymanie pomiaru
- Auto power off - automatyczne wyłączenie po 15 minutach bezczynności
- wskaźnik rozładowanej baterii (poniżej 2,5V)
- zabezpieczenie wejścia
- impedancja wejściowa 10MΩ
- stopień ochrony: CATII 1000V / CATIII 600V
- zasilanie: 2 x 1,5V AAA
- waga: 210g
- wymiary: 204 x 63 x 38 mm

Parametr	Zakres	Dokładność
Pomiar prądu AC (A)	1000A	±(1.5%+4)
Częstotliwość prądu przemiennego (Hz)	20Hz - 10kHz	±(1.0%+5)
Pomiar napięcia AC (V)	1000V	±(1.0%+2)
Pomiar napięcia DC (V)	1000V	±(0.7%+3)
Pomiar rezystancji (Ω)	60MΩ	±(0.8%+3)
Pomiar pojemności (F)	6mF	±(4.0%+5)

Zestaw zawiera

- 1x miernik cęgowy UT2117R
- 1x etui na miernik

- 1x baterie (2x AA)
- 1x przewody pomiarowe igła 2mm





