

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/ut61d-miernik-universalny-p-1120.html>



UT61D miernik uniwersalny

Cena	286,65 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	UT61D
Producent	Uni-t

Opis produktu



Uniwersalny miernik cyfrowy UT-61D firmy Uni-t

UT61D to cyfrowy multimetr uniwersalny z maksymalnym wskazaniem na wyświetlaczu: 6000. Pomiar napięcia DC do 1000V, AC do 750V, pomiar prądu AC/DC do 10A, pomiar częstotliwości do 10MHz, pojemności do 4000µF, rezystancji do 60MΩ... Komunikacja z komputerem poprzez RS232, funkcje pomiarowe ułatwiające codzienną pracę: pomiar wartości skutecznej True RMS, min/max, pomiary względne, analogowa linijka, podświetlany LCD.

Wykonywane pomiary:

Pomiar:	Zakresy:	Dokładność:
Model		UT61D
Napięcie DC (V)	60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V	±(0.5%+1)
Napięcie AC (V)	60mV/600mV/6V/60V/600V/750V	±(1.0%+3)
Prąd DC (A)	600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A	± (1.0%+3)
Prąd AC (A)	600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A	±(1.2%+5)
Rezystancja (Ω)	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	±(1.0%+2)
Pojemność (F)	40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4000µF	±(3.0%+5)
Częstotliwość (Hz)	10Hz-10MHz	±(0.1%+4)

Pozostałe funkcje:

- maksymalny odczyt - 6000
- automatyczna zmiana zakresów
- True RMS - pomiar wartości skutecznej
- pasmo przenoszenia (Hz) - 45Hz □3kHz
- cykl pracy - 0.1% □ 99.9%
- test diody
- automatyczne wyłączanie - po około 15 minutach
- akustyczny tester ciągłości - brzęczyk
- wskaźnik niskiego poziomu baterii - ≤7.5V
- Data Hold - zatrzymanie wskazania

-
- tryb pomiarów względnych REL
 - tryb pomiarów max/min
 - RS-232 do połączenia z komputerem
 - podświetlenie wyświetlacza
 - linijka analogowa - bargraf - 61 znaków
 - ochrona wejścia
 - impedancja wejściowa dla napięć DC - około $10M\Omega$