

Link do produktu: <https://www.gotronik.pl/woltomierz-panelowy-cyfrowy-led-3-2-30v-czerwony-obudowa-p-2846.html>



Woltomierz panelowy cyfrowy LED 3,2-30V CZERWONY obudowa

Cena brutto	17,00 zł
Cena netto	13,82 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BTE-033
Producent	Baite BeteMCU

Opis produktu

Woltomierz panelowy cyfrowy LED 3,2-30V CZERWONY

V27D-T1 2-przewodowy miernik cyfrowy DC 3.2-30V

Jest to miernik napięcia stałego DC z zakresem pomiarowym od 3,2 do 30V pomiaru. Miernik zasilany jest ze źródła napięcia które jest mierzone. Pomiar wskazywane są na wyświetlaczu LED w rozmiarze 0,56". Instalacja i użytkowanie miernika jest bardzo proste; wystarczy podłączyć dwie linie - czerwony przewód do plusa, czarny przewód do masy. Miernik posiada zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Miernik posiada 2 podzakresy: gdy napięcie wejściowe jest mniejsze od 10V wynik pomiarowy jest wyświetlany z rozdzielczością 0,01V. Powyżej 10V pomiar dokonywany jest z rozdzielczością 0,1V.

- woltomierz panelowy cyfrowy LED
- kolor wyświetlacza LED - **CZERWONY**
- trzy cyfry LED 0,56"
- zakres mierzonych napięć: 3,2V - 30V DC
- miernik zasilany bezpośrednio z mierzonego źródła napięcia
- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- rozdzielczość pomiaru 0,01V (do 10V) lub 0,1V powyżej 10V
- przewód czerwony: (+) do źródła napięcia
- przewód czarny: (-) do źródła napięcia

-
- pobór prądu: poniżej 20mA
 - częstotliwość odświeżania: 1pomiar co 500ms
 - dokładność: 1% + 1 cyfra
 - temperatura pracy: -10°C do 65°C
 - plastikowa obudowa woltomierza
 - wymiary zewnętrzne: 48x29x22mm

przykładowe zastosowanie (kolor wyświetlacza losowy):

zdjęcia: